

MIXX12-D

Bestellnummer: 1001177

Bruttopreis (EVP): CHF **1224.00**

Audio-Digital-Mischpult mit Dante®-Interface

Audio-Digital-Mischpult mit Dante®-Interface

- 12 analoge Eingänge, 6 analoge Ausgänge (2 x Main, 4 x Aux)
- 4 Dante®-Eingänge, 4 Dante®-Ausgänge
- Steuerbar über alle gängigen iOS sowie Windows ab Version 8 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Mit Dante®-Upgrade-Karte für die Einbindung in jedes vorhandene Dante®-Netzwerk
- Modernste Steuerungstechnik per App möglich
- Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten
- Einfache und intuitive Handhabung
- Programm- oder Snapshot-Aufruf, Sicherheitssperrfunktion
- Unterstützt Multi-Plattform-Steuerung für bis zu 10 Geräte gleichzeitig
- Regelbarer Kopfhörerausgang

Das Markenzeichen Dante® sowie die ggf. in diese Produkte integrierte Dante®-Software wurden lizenziert von der Audinate Pty Ltd.

Bitte beachten: RELACART-Produkte werden von MONACOR INTERNATIONAL ausschließlich in folgenden Ländern vertrieben: Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Dänemark, Portugal, Malta. Bestellungen aus anderen Ländern können nicht ausgeführt werden.

Herstellerinformation

Relacart Electronics Co., Ltd.
1408 Room, B Building
Fengxing Plaza
No. 242, Tianhe Road
Tianhe District
Guangzhou, Guangdong
China
info@relacart.com

Importeur

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Dante-Ultimo-Chip: 4 Audiokanäle IN/OUT, 2 Flows IN/OUT



MIXX12-D

Empfohlenes Zubehör

TPE-TG84	8-Port-Gigabit-Switch PoE/PoE+
WAP-204RS	I-net Radio,FM-RDS-und DAB+,MP3, USB, BT,RS232
CD-114/BT	CD-Spieler mit BT, USB, SD-Card, Fernbedienung
PA-900	ELA-Verstärker 1x120W lÄ¼fterlos
MCA-158	Verbindungskabel, 1,5m, RCA auf XLR Male
MCA-158J	Verbindungskabel, 1,5m, RCA auf XLR Female
MECR-100/SW	Line- und Mikrofon-VerlÄ¼ngerungskabel, 1m
MCA-15/1	Audio Adapterkabel 15cm, XLR F auf 6.3mm m mono
WALL-05DTM/WS	2-Wege-Lautsprecherbox, Dante, aktiv, PoE
IT-400DTM	DANTE Musik-Horn, Wetterfest,IP66 , 2-Wege Technik
EDL-80DT	Aktiver Dante-ELA-Lautsprecher PoE, 30W
ETS-630DT	Dante-ELA-TonsÄ¼hle 6LS 30W 120-18000Hz
RDA10	Aktiver Dante-ELA-Deckeneinbaulautsprecher
RDA20	Aktiver Dante-ELA-Lautsprecher
PA-900DT	ELA-Verstärker, Dante, 1x120W, lÄ¼fterlos
AKB-160DT	Verstärkermodul, 100V, Dante 1x40W
WDC-903M	Drahtlose Konferenzzentrale, 522-554 MHz, Dante
UR-2Q	4-Kanal FunkempfÄ¼nger, Dante
ECM-300DT	Dante-Tischmikrofon 310mm PoE, Hyperniere
EAM-17DT	ELA-PTT-Tischmikrofon, PoE, integr. Dante Modul
PA-4125DX	4 CH, Class D inkl. DSP, ELA Verstärker, 4x 125W

MIXX12-D

Technische Daten:	Audio-Codecs
ERF-Code	4007754426533
Nettogewicht	4,12 kg
Software, App	1
Abtastrate	48 kHz
Bittiefe	1
Auflösung	24 Bit
App-Support	1
Eingangskanäle	-
Anzahl Mic/Mono	-
Anzahl Stereo	-
Anzahl Kanäle	12
Anzahl Eingänge	16
Mic-Eingang	3,3 k Ω , sym. (XLR)
Line-Eingang	30 k Ω (6,3-mm-Klinke)
CD-Eingang	-
Phono-Eingang	-
Tape (Play)	-
Aux-Eingang	-
Insert-Eingang	-
Effekt Return	-
Master-Ausgang	600 Ω , sym. (XLR)
Record-Ausgang	-
Monitor-Ausgang	-
Booth-Ausgang	-
Aux-Ausgang	-
Insert-Ausgang	-
Effekt Send	-
Control-Room	-
Tape (Rec)	-
Kopfhörer	ja
Schwanenhalslampe	-
Wi-Fi	-
USB	-
Bluetooth	-
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	< 0,005 %
Störabstand	93 dB(A)
Übersprechdämpfung	< 120 dB
Klangregelung Tiefen	DSP (4-Band-EQ)
Klangregelung Mitten	DSP (4-Band-EQ)
Klangregelung Höhen	DSP (4-Band-EQ)
Equalizer	DSP (31-Band-EQ)
Talkover	-
Phantomspeisung	+48 V
Crossfader	-
Mediaplayer	-
Verstärker	-
Stromversorgung	~ 110-240 V/50-60 Hz/60 W
Netzspannung	~ 110-240 V
Netzfrequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	60 W
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	-
Abmessungen	448 x 132 x 191 mm
Breite	448 mm
Höhe	132 mm
Tiefe	191 mm
Höheneinheiten HE	-
Gewicht	4,12 kg
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,53 x 0,17 x 0,23 m
Bruttogewicht	4,76 kg
Nettogewicht	4,12 kg