

## TG-10STX/1

Bestellnummer: 173730

Bruttopreis (EVP): CHF **479.40**

### 16-Kanal-PLL-Funksender

#### 16-Kanal-PLL-Tour-Guide-System, 863-865 MHz

- Mit umfangreichem Zubehör
- Reichweite bis zu 60 m
- Bis zu drei Funksender können parallel betrieben werden
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU

#### 16-Kanal-PLL-Funksender

- 2 Eingänge (CH1/CH2) über rückwärtige Kombi-Buchsen, mit Pegelreglern
- 1 Eingang (CH3) über 6,3-mm-Mono-Klinkenbuchse
- Kopfhörerausgang stufenlos regelbar
- 2 Loop-Ausgänge
- Phantomspeisung zuschaltbar


Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

Herstellerinformation  
 JTS PROFESSIONAL CO., LTD.  
 No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.  
 41280 Taichung City  
 Taiwan  
 jts@jts.com.tw

EU-Bevollmächtigter  
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Zum Falsch 36  
 28307 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de

#### Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.  
 Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.  
 Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).  
 Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.  
 Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.



### Empfohlenes Zubehör

TG-10R/1	Empfänger 16K Tour-Guide-System 863-865
MD-306	Stereo-Kopfhörer 50 mW 20-20000Hz

## TG-10STX/1

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754229424
<b>Nettogewicht</b>	1,415 kg
<b>Multi-Frequenz</b>	1
<b>Allgemeine Daten</b>	
<b>Art</b>	Tour-Guide-System-Funk-Sender
<b>Trägerfrequenzbereich</b>	863-865 MHz
<b>Audio-Frequenzbereich</b>	40-15000 Hz
<b>Kanäle</b>	2
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Dynamik</b>	-
<b>Latenz</b>	-
<b>HF-Rauschabstand</b>	-
<b>Betriebsdauer</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	-
<b>Gesamtgewicht</b>	-
<b>Anschlüsse</b>	-
<b>Senderdaten</b>	
<b>Sendeleistung</b>	-
<b>Reichweite</b>	60 m
<b>Stromversorgung Sender</b>	über beil. Netzteil
<b>Breite Sender</b>	214 mm
<b>Höhe Sender</b>	45 mm
<b>Tiefe Sender</b>	240 mm
<b>Gewicht Sender</b>	1,3 kg
<b>Anschlüsse Sender</b>	2 x Kombi-Buchse (Eingang CH1/CH2), 1 x 6,3-mm-Mono-Klinkenbuchse (Eingang CH3), 1 x 3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse (Kopfhörer), 2 x 6,3-mm-Mono-Klinkenbuchse (Loop-Ausgänge)
<b>Empfängerdaten</b>	
<b>Empfängerdaten</b>	-
<b>Audiosignal Empfänger</b>	-
<b>Stromversorgung Empfänger</b>	-
<b>Breite Empfänger</b>	-
<b>Höhe Empfänger</b>	-
<b>Tiefe Empfänger</b>	-
<b>Gewicht Empfänger</b>	-
<b>Anschlüsse Empfänger</b>	-