MONACOR INTERNATIONAL
MONACOR SCHWEIZ AG

JSS-4A/5

Bruttopreis (EVP): CHF **460.40**

Bestellnummer: 259460



SPECIFICATION

SPECIFICATIONS

JSS-4A	
Frequency Preparation	PLL Synthesized Control
Carrier Frequency Range	UHF 470~960 MHz
Bandwidth	100MHz Wideband
RF Outputs	Low / High
Stability	+/-10KHz
Frequency Deviation	± 45KHz (Peak)
Chassis	Aluminium alloy
LCD Display	Group, Channel, Frequency, Battery Status, User Name , GAIN Adjust
Controls	Power ON/OFF, AF Level, Frequency (Up/ Down), Lock on Mode, REMOSET ID Pairing, RF Output Adjust
Output Connector	4P Mini XLR
Spurious Emissions	<-58 dBC
Audio Frequency Response	50Hz ~ 15k Hz
Battery	UM3, AA x2
Dimensions	55mm (W) x253mm (H) x30.5mm (D)
Weight	90g
Notes	Actual product specifications may vary depending on model and region.

Funk- Handmik. mit Kondenserrkapsel,506-542 MHz

Funk-Handmikrofonsender, Kondenserkapsel

Technische Daten

- 2400 bis 3000 wählbare Frequenzen
- Voreinstellung von 15 Gruppen mit jeweils bis zu 63 kompatiblen Kanälen
- Phase-Locked Loop (PLL)
- Einstellbare Sendeleistung zwischen Low und High
- Mit TC-22 Echtkondensatorkapsel
- Die Panel Lock-On-Funktion verhindert Manipulationen und HF-Unterbrechungen
- Es ist mit Slot-in-Ladefunktion und zwei AA NiMH-Akkus ausgestattet.
- Erweiterter Dynamikbereich und weicher Frequenzgang

Musterkoffer auf Anfrage erhältlich!

Funk-Handmikrofonsender, Kondenserkapsel

Technische Daten

- 2400 bis 3000 wählbare Frequenzen
- Voreinstellung von 15 Gruppen mit jeweils bis zu 63 kompatiblen Kanälen
- Phase-Locked Loop (PLL)
- Einstellbare Sendeleistung zwischen Low und High
- Mit TC-22 Echtkondensatorkapsel
- Die Panel Lock-On-Funktion verhindert Manipulationen und HF-Unterbrechungen
- Es ist mit Slot-in-Ladefunktion und zwei AA NiMH-Akkus ausgestattet.
- Erweiterter Dynamikbereich und weicher Frequenzgang

Musterkoffer auf Anfrage erhältlich!

Empfohlenes Zubehör

BK-3MCDE/2BE	NiMH-eneloop-Mignon-Akkus, 2er-Set, Panasonic
CH-2	LadegerÃ¤t Funkmikro JSS-20 und UF-20TB
R-4/5	4-Kanal Funk-EmpfÃ¤nger