

## JSS-4B/5

Bestellnummer: 259390

Bruttopreis (EVP): CHF **399.40**

### Dynamischer UHF-PLL-Handsender

#### Dynamischer UHF-PLL-Handsender

- Dynamische Mikrofonkapsel (Nierencharakteristik) mit großem Dynamikumfang
- Aluminiumgehäuse
- 36-MHz-Bandbreite
- 6 Gruppen mit jeweils bis zu 22 kompatiblen Kanalpresets
- 1441 wählbare Einzelfrequenzen
- REMOSET-Technologie zur Empfänger-/Sendersynchronisation
- Empfindlichkeitseinstellung (-15 dB bis +15 dB)
- Lock-/Mute-Funktion
- 4-stufige Batterie-Status- und Batterie-Low-Anzeige, beleuchtetes LC-Display
- Sendeleistung umschaltbar

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

tools4music 02/2019

„Liegt gut in der Hand, wirkt in der Verarbeitung hochwertig und klingt gut. Verglichen habe ich mit einem Neumann KMS104 Plus. Es ist wirklich erstaunlich, wie nah die dynamische Kapsel des JSS-4B an den Klang herankommt.“

Wie viele Funksysteme können zeitgleich betrieben werden?

Bei optimalen Bedingungen am Einsatzort können bis zu 18 Funksysteme/Funkstrecken R-4/5, R-4THA/5, JSS-4B/5, R-4TBM/5 zeitgleich betrieben werden.

Herstellerinformation

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.  
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.  
41280 Taichung City  
Taiwan  
jts@jts.com.tw

EU-Bevollmächtigter

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.

Funk-Handmikrofonsender

Technische Daten

- 2400 bis 3000 wählbare Frequenzen
- Voreinstellung von 15 Gruppen mit jeweils bis zu 63 kompatiblen Kanälen
- Phase-Locked Loop (PLL)
- Einstellbare Sendeleistung zwischen Low und High
- Die Panel Lock-On-Funktion verhindert Manipulationen und HF-Unterbrechungen
- Es ist mit Slot-in-Ladefunktion und zwei AA NiMH-Akkus ausgestattet.
- Erweiterter Dynamikbereich und weicher Frequenzgang

Musterkoffer auf Anfrage erhältlich!



## JSS-4B/5

### Empfohlenes Zubehör

BK-3MCDE/2BE	NiMH-eneloop-Mignon-Akkus, 2er-Set, Panasonic
CH-2	Ladegerät Funkmikro JSS-20 und UF-20TB
R-4/5	4-Kanal Funk-Empfänger, 506-542 MHz

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754261110
<b>Nettogewicht</b>	0,385 kg
<b>Multi-Frequenz</b>	1
<b>Handmikrofon</b>	1
<b>Art</b>	Handmikrofon
<b>Ausführung</b>	-
<b>Übertragungsart</b>	Funk
<b>Charakteristik</b>	Niere
<b>System</b>	dynamisch
<b>Trägerfrequenzbereich</b>	506-542 MHz
<b>Sendeleistung</b>	10/50 mW
<b>Stromversorgung</b>	2 x Mignon-Batterie (AA), Alkaline (nicht mitgeliefert)
<b>Betriebsdauer</b>	> 20 h
<b>Audio-Frequenzbereich</b>	50-18000 Hz
<b>Nennimpedanz</b>	-
<b>Empfindlichkeit</b>	-
<b>Signal/Rauschabstand</b>	-
<b>Maximaler Schalldruck</b>	150 dB
<b>Speisung</b>	-
<b>Schwanenhalslänge</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	Ø 50 mm x 253 mm
<b>Gewicht</b>	335 g
<b>Kabel</b>	-
<b>Anschluss</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,3 x 0,08 x 0,1 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,63 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,385 kg