

**LTR-110**


Bestellnummer: 210500

 Bruttopreis (EVP): CHF **24.40**
**Audio-Übertrager 1:1/2:1 für Line-Signale**
**Audio-Übertrager 1:1/2:1 für Line-Signale**

- Ungeschirmte Version mit Printanschlüssen
- Breitbandausführung
- Übergang von asymmetrisch nach symmetrisch und umgekehrt
- Galvanische Trennung zur Vermeidung/Behebung von Brummschleifen
- Vielfältige Pegelanpassung durch entsprechende Kombination der Wicklungen

Beim Einbau von ungeschirmten Übertragern in Geräte mit Störfeldern (z. B. Netztrafos) ist auf entsprechende Schirmungsmaßnahmen zu achten.

Herstellereinformation  
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Zum Falsch 36  
 28307 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de


**Technische Daten:**

<b>EAN-Code</b>	4007754087550
<b>Nettogewicht</b>	0,03 kg
<b>Art</b>	Line-Transformator
<b>Frequenzbereich</b>	15-30000 Hz
<b>Regelbereich</b>	-
<b>Regelfrequenzen</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	5 V
<b>Eingangsempfindlichkeit</b>	-
<b>Eingangsimpedanz</b>	600 Ω
<b>Ausgangssignal</b>	-
<b>Ausgangsimpedanz</b>	600 Ω/300 Ω
<b>Verstärkung</b>	-
<b>Phantomspeisung</b>	-
<b>Kompression</b>	-
<b>Gate Ratio</b>	-
<b>Trennfrequenz</b>	-
<b>Hochpassfilter</b>	-
<b>Low Cut</b>	-
<b>Übertragungsverhältnis</b>	1:1/2:1
<b>Störabstand</b>	-
<b>Kanaltrennung</b>	-
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	25 x 19 x 19,5 mm
<b>Gewicht</b>	28 g
<b>Eingänge</b>	Printanschlüsse
<b>Ausgänge</b>	Printanschlüsse
<b>Sonstiges</b>	-