


## MMX-602/SW

Bestellnummer: 202230

Bruttopreis (EVP): CHF **371.00**



### 6-Kanal-Mikrofon-Line-Mischer

#### Mikrofon-Line-Mischer, 6 Kanäle

- 6 Stereo-Line-Eingänge, 6 symmetrische Mono-Mikrofon-Eingänge, umschaltbar
- Regelbares Auto-Talkover (-12 dB), umschaltbar für Kanal 1 oder Kanal 1+2
- Balance-Regler für die Stereo-Eingangskanäle
- 3-fach-Klangregelung
- 12-V-Phantomspannung zuschaltbar
- LED-VU-Meter, Peak-LED
- Master- und Record-Ausgang
- Ausgang umschaltbar stereo/mono
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE

#### Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Zum Falsch 36  
 28307 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de

#### Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

#### Empfohlenes Zubehör

DM-5000LN	Dynamisches Mikrofon, BÄ¼hne und Gesang
FGA-40MF	Massefilter, Cinch Buchse auf Stecker
MECN-100/SW	Line- und Mikrofon-VerlÄ¼ngerkabel, 1m
MZF-8645	KÄ¼figmuttern- Schraubenset

## MMX-602/SW

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754182736
<b>Nettogewicht</b>	2,985 kg
<b>Eingangskanäle</b>	6
<b>Anzahl Mic/Mono</b>	6
<b>Anzahl Stereo</b>	6
<b>Anzahl Kanäle</b>	-
<b>Anzahl Eingänge</b>	-
<b>Mic-Eingang</b>	1 mV/6,6 k $\Omega$ , 6 x 3-Pol-XLR, sym.
<b>Line-Eingang</b>	100 mV/10 k $\Omega$ , 6 x Cinch L/R
<b>CD-Eingang</b>	-
<b>Phono-Eingang</b>	-
<b>Tape (Play)</b>	-
<b>Aux-Eingang</b>	-
<b>Insert-Eingang</b>	-
<b>Effekt Return</b>	-
<b>Master-Ausgang</b>	1 V/600 $\Omega$ , 1 x Cinch L/R1 x 3-Pol-XLR L/R, sym.
<b>Record-Ausgang</b>	310 mV/600 $\Omega$ , 1 x Cinch L/R
<b>Monitor-Ausgang</b>	-
<b>Booth-Ausgang</b>	-
<b>Aux-Ausgang</b>	-
<b>Insert-Ausgang</b>	-
<b>Effekt Send</b>	-
<b>Control-Room</b>	-
<b>Tape (Rec)</b>	-
<b>Kopfhörer</b>	> 8 $\Omega$ , 1 x 6,3-mm-Klinke
<b>Schwanenhalslampe</b>	-
<b>Wi-Fi</b>	-
<b>USB</b>	-
<b>Bluetooth</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	20-20000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	0,1 %
<b>Störabstand</b>	62 dB, unbewertet
<b>Übersprechdämpfung</b>	-
<b>Klangregelung Tiefen</b>	$\pm$ 12 dB/50 Hz
<b>Klangregelung Mitten</b>	$\pm$ 12 dB/1 kHz
<b>Klangregelung Höhen</b>	$\pm$ 12 dB/10 kHz
<b>Equalizer</b>	-
<b>Talkover</b>	-12 dB, manuell
<b>Phantomspesung</b>	-
<b>Crossfader</b>	-
<b>Mediaplayer</b>	-
<b>Verstärker</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	$\sim$ 230 V/50 Hz/12 VA
<b>Netzspannung</b>	$\sim$ 230 V
<b>Netzfrequenz</b>	50 Hz
<b>Leistungsaufnahme Betrieb</b>	12 VA
<b>Betriebsspannung (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Stromstärke (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 $^{\circ}$ C
<b>Abmessungen</b>	482 x 47 x 208 mm, 1 HE
<b>Breite</b>	482 mm
<b>Höhe</b>	47 mm
<b>Tiefe</b>	208 mm
<b>Höheneinheiten HE</b>	1
<b>Gewicht</b>	2,8 kg
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,25 x 0,09 x 0,53 m
<b>Bruttogewicht</b>	3,76 kg
<b>Nettogewicht</b>	2,985 kg