

PA-M412


Bestellnummer: 179290

Bruttopreis (EVP): CHF **1501.00**

4-Zonen-ELA-Matrix-Mischverstärker

4-Zonen-ELA-Matrix-Mischverstärker

- 120 W pro Zone
- 4 Zonen, einzeln regelbar, mit 2-fach-Klangregelung
- Class-D-Konzept mit hohem Wirkungsgrad zur Senkung der Energiekosten
- 4 regelbare Mic/Line-Eingänge mit 3-fach-Klangregelung und zuschaltbarer 24-V-Phantomspeisung
- 4 regelbare Line-Eingänge
- Mute-Funktion zum Stummschalten der einzelnen Zonen
- Anschluss für externen Mute-Schalter (alle Zonen gleichzeitig)
- Talkover (Kanal 1)
- Regelbare Monitor-Funktion
- 1 Anschluss für Kommandomikrofon PA-M4RC
- 4 Anschlüsse für Wandmodul PA-M1WP
- 482-mm-Rackeinbau (19")



Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Zum Falsch 36
 28307 Bremen
 Deutschland
 info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Im Betrieb liegt an den Lautsprecheranschlüssen berührungsgefährliche Spannung bis 100 V an. Alle Anschlüsse nur bei ausgeschaltetem Verstärker vornehmen bzw. verändern. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Die in dem Gerät entstehende Wärme muss durch Luftzirkulation abgegeben werden. Decken Sie darum die Lüftungsöffnungen des Gehäuses nicht ab.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Empfohlenes Zubehör

WAP-204RS	I-net Radio,FM-RDS-und DAB+,MP3, USB, BT,RS232
NO-120P/SW	Media Player, LAN, WLAN, BT, DAB+, uvm.
PA-M1WP	Wandmodul, XLR, Cinch, RJ45
PA-M4RC	ELA, Kommando-Tischmikrofon
MCA-100P/XP	Audiokabel, 1m, XLR-Stecker auf offenes Kabel
PDM-302PTT	Dynamisches Tischmikrofon, XLR, PTT Funktion

PA-M412

Technische Daten:

EAN-Code	4007754273373
Nettogewicht	6,21 kg
100 V	1
Ausgangsleistung, gesamt	4 x 170 W
Nennleistung	4 x 120 W
Leistung an 2 Ω	-
Leistung an 4 Ω	-
Leistung an 8 Ω	-
Leistung an 16 Ω	-
Leistung an 100 V	4 x 120 W
Leistung an 70 V	-
Leistung an 25 V	-
Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb	-
Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb	-
Ausgangs impedanz	-
Kanäle	8
Zonen	4
Eingänge	2,5 mV/20 k Ω (Mic), 2 V/20 k Ω (Line)
Dämpfungs faktor	-
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Frequenzweiche	-
Trennfrequenz	-
Integrierter Limiter	-
Klangregelung Tiefen	± 12 dB/80 Hz (Kanal 1-4) ± 15 dB/80 Hz (Zone 1-4)
Klangregelung Mitten	± 12 dB/2,5 kHz (Kanal 1-4)
Klangregler Höhen	± 12 dB/12,5 kHz (Kanal 1-4) ± 15 dB/12 kHz (Zone 1-4)
Störabstand	> 70 dB
Übersprechdämpfung	-
Klirrfaktor	< 0,1 %
Phantom speisung	24 V
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/860 VA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	860 VA
Leistungsaufnahme Standby	-
Ruhestrom	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	88 mm
Tiefe	320 mm
Höheneinheiten HE	2
Gewicht	6,2 kg
Anschlüsse	4 x XLR, sym. (Mic 1-4), 4 x 6,3-mm-Klinke (Line 1-4), 4 x 6,3-mm-Klinke (Line 5-8), 4 x Cinch L/R (Line 5-8), 1 x RJ45 (PTT-Mikrofon), 4 x RJ45 (Remote In), Schraub-Klemmterminal (Lautsprecher)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,4 x 0,53 x 0,17 m
Bruttogewicht	7,37 kg
Nettogewicht	6,21 kg