

## SA-130DMP

Bestellnummer: 257760

Bruttopreis (EVP): CHF **351.00**



### Stereo-Mischverstärker, 130 W

#### Stereo-Mischverstärker, 130 W,

mit integriertem MP3-Spieler, Bluetooth-Empfänger, FM-Radio und USB-Schnittstelle

- Bluetooth-Empfänger für den kabellosen Anschluss von Notebooks, Smartphones oder Tablet-PCs
- USB-Speichermedien direkt anschließbar
- Für SD/MMC-Cards bis zu 64 GB (FAT16/FAT32), nicht im Lieferumfang
- Regelbarer Mikrofon- und Aux-Eingang auf der Frontseite
- Regelbarer Stereo-Line-Eingang
- Einschleifmöglichkeit für z. B. Effektgeräte, Equalizer, Feedback-Controller
- 2-fach-Klangreglung
- Regelbarer Master-Ausgang
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE

#### Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

#### Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Die in dem Gerät entstehende Wärme muss durch Luftzirkulation abgegeben werden. Decken Sie darum die Lüftungsöffnungen des Gehäuses nicht ab.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

#### Empfohlenes Zubehör

WAP-204RS	I-net Radio,FM-RDS-und DAB+,MP3, USB, BT,RS232
NO-120P/SW	Media Player, LAN, WLAN, BT, DAB+, uvm.
CD-114/BT	CD-Spieler mit BT, USB, SD-Card, Fernbedienung



## SA-130DMP

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754253580
<b>Nettogewicht</b>	5,85 kg
<b>Niederohm</b>	1
<b>Bluetooth</b>	1
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	130 W
<b>Nennleistung</b>	130 W
<b>Leistung an 2 <math>\Omega</math></b>	-
<b>Leistung an 4 <math>\Omega</math></b>	2 x 75 W
<b>Leistung an 8 <math>\Omega</math></b>	2 x 45 W
<b>Leistung an 16 <math>\Omega</math></b>	-
<b>Leistung an 100 V</b>	-
<b>Leistung an 70 V</b>	-
<b>Leistung an 25 V</b>	-
<b>Leistung bei 4-<math>\Omega</math>-Brückenbetrieb</b>	-
<b>Leistung bei 8-<math>\Omega</math>-Brückenbetrieb</b>	-
<b>Ausgangsimpedanz</b>	-
<b>Kanäle</b>	2
<b>Zonen</b>	-
<b>Eingänge</b>	600 mV/30 k $\Omega$ (Line) 2 mV/0,5 k $\Omega$ (Mic) 370 mV/30 k $\Omega$ (Aux) 950 mV/25 k $\Omega$ (Amp In)
<b>Dämpfungsfaktor</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	20-20000 Hz
<b>Frequenzweiche</b>	-
<b>Trennfrequenz</b>	-
<b>Integrierter Limiter</b>	-
<b>Klangregelung Tiefen</b>	$\pm 10$ dB/100 Hz
<b>Klangregelung Mitten</b>	-
<b>Klangregler Höhen</b>	$\pm 10$ dB/10 kHz
<b>Störabstand</b>	$\geq 80$ dB
<b>Übersprechdämpfung</b>	$\geq 45$ dB
<b>Klirrfaktor</b>	$\leq 0,1$ %
<b>Phantomspeisung</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	$\sim 230$ V/50 Hz/320 VA
<b>Netzspannung</b>	$\sim 230$ V
<b>Netzfrequenz</b>	50 Hz
<b>Leistungsaufnahme Betrieb</b>	320 VA
<b>Leistungsaufnahme Standby</b>	-
<b>Ruhestrom</b>	-
<b>Betriebsspannung (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Stromstärke (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 $^{\circ}$ C
<b>Breite</b>	482 mm
<b>Höhe</b>	44 mm
<b>Tiefe</b>	245 mm
<b>Höheneinheiten HE</b>	1
<b>Gewicht</b>	5,62 kg
<b>Anschlüsse</b>	1 x Cinch L/R (Line), 1 x XLR/6,3-mm-Klinke (Mic), 1 x 3,5-mm-Klinke (Aux), 1 x Cinch L/R (Amp In), 1 x Cinch L/R (Amp Out), Schraubklemmen (Lautsprecher) mit 4-mm-Bananenbuchse
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,3 x 0,11 x 0,53 m
<b>Bruttogewicht</b>	6,42 kg
<b>Nettogewicht</b>	5,85 kg