

TXA-800R

Bestellnummer: 172590

Bruttopreis (EVP): CHF **299.40**

16-Kanal-PLL-Empfänger, 863,1-864,9 MHz

Professionelles 16-Kanal-Mono-PLL-Audio-Übertragungssystem, 863-865MHz, mit umfangreichem Zubehör

- Kompatibel zu den Mobil-Verstärkersystemen TXA-624CD/SW, TXA-604/SW und der TXA-820- und TXA-1020-Serie
- Über die Kombination mit TXA-624CD/SW, TXA-604/SW und der TXA-820- und TXA-1020-Serie hinaus als "Tour-Guide-System" und für alle anderen Anwendungen geeignet, bei denen eine bestimmte Ton- oder Sprachquelle auf einen oder mehrere Empfänger verteilt werden soll
- Kombinierbar mit den Sendern und Empfängern der ATS-16-Serie
- Gleichzeitiger Betrieb von bis zu 4 Sendern unterschiedlicher Frequenzen (abhängig vom Senderabstand, ortsgebundenen HF-Störquellen und anderen örtlichen Gegebenheiten)
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU



16-Kanal-PLL-Empfänger

- Passend zu den Sendern TXA-800ST, ATS-16T und dem transportablen Verstärkersystem TXA-802CD mit integriertem Funksender
- 16 einstellbare UHF-Frequenzen (863,1-864,9 MHz)
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- Audio-Line-Mono-Ausgang über 3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse
- Line-Ausgangspegel 3-stufig einstellbar
- Hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige für Kanal/Frequenz und Batteriezustand
- Metallgehäuse
- Stromversorgung über 2 x 1,5-V-Mignon-Batterie oder NiMH-Akku (nicht mitgeliefert)
- Lieferung inklusive Ohrhörer mit Gummibügel
- Gürtel-Clip

Anmelde- und gebührenfrei in der EU!

Passender Mikrofonsender TXA-800HT ist optional erhältlich.

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
 Zum Falsch 36
 28307 Bremen
 Deutschland
 info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt. Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb. Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.

Empfohlenes Zubehör

ES-16	Mono-Ohrhörer, 3,5mm Klinke, 32 Ohm System
BK-3MCD/2BE	NiMH-eneloop-Mignon-Akkus, 2er-Set, Panasonic
ATS-16T	16-Kanal-PLL-Sender
TXA-800ST	Funk Sendermodul 16K 10mW 863-865MHz
TXA-802PS	PWM-Schnell-Ladegerät zu: TXA-800HSE,-800R,-800HT
TXA-802SR	Funk 2-Kanal-Empfänger 863-865MHz

TXA-800R

Technische Daten:

EAN-Code	4007754205305
Nettogewicht	0,2 kg
Multi-Frequenz	1
Allgemeine Daten	
Art	Taschenempfänger
Trägerfrequenzbereich	863,1-864,9 MHz
Audio-Frequenzbereich	-
Kanäle	1
Klirrfaktor	-
Dynamik	-
Latenz	-
HF-Rauschabstand	-
Betriebsdauer	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	-
Gesamtgewicht	-
Anschlüsse	-
Senderdaten	-
Sendeleistung	-
Reichweite	-
Stromversorgung Sender	-
Breite Sender	-
Höhe Sender	-
Tiefe Sender	-
Gewicht Sender	-
Anschlüsse Sender	-
Empfängerdaten	
Audiosignal Empfänger	-
Stromversorgung Empfänger	2 x 1,5-V-Mignon-Batterie
Breite Empfänger	64 mm
Höhe Empfänger	175 mm
Tiefe Empfänger	37 mm
Gewicht Empfänger	200 g
Anschlüsse Empfänger	1 x 3,5-mm-Mono-Klinke (Line In), 1 x 3,5-mm-Stereo-Klinke (Kopfhörer)