

TXS-606LT/2

Bestellnummer: 1000186

Bruttopreis (EVP): CHF **139.40**

Multi-Frequenz-Krawattenmikrofon-Sender, 672,000-691,975 MHz

Multi-Frequenz-Krawattenmikrofon-Sender
mit UHF-PLL-Technik

- 800 einstellbare UHF-Frequenzen (672,000-691,975 MHz), durch ACT-Funktion mit den Empfängern TXS-606, TXS-626, TXS-646 oder TXS-686 synchronisierbar
- Empfindlichkeit stufenlos einstellbar
- LCD-Anzeige für Gruppe/Kanal, Audio-Level und Batteriezustand
- Krawattenmikrofon mit verriegelbarem 3,5-mm-Klinkenstecker
- Gürtel-Clip
- Stromversorgung über 2 x 1,5-V-Mignonbatterie (nicht mitgeliefert)



Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

Soundcheck 04/2012

„Das TXS-646 kann vier Drahtloskanäle gleichzeitig empfangen - der Handsender weist einen warmen, druckvollen Sound auf und setzt sich gut gegenüber den Instrumenten durch ... die Ohrbügelmikrofone ermöglichen unsichtbare Mikrofonierung bei gleichzeitig hoher Rückkopplungssicherheit und hervorragender Sprachverständlichkeit ... das Vierfach-Funksystem von IMG Stage Line arbeitet jederzeit zuverlässig, ist einfach zu bedienen und überzeugte mit einem knackigen Sound.“

+ Klarer Sound

+ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

+ Zukunftssicherer Frequenzbereich

(Testsetup bestand aus TXA-646 mit TXS-606HT, TXS-606LT und HSE-70A/SK)

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Zum Falsch 36

28307 Bremen

Deutschland

info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.

Empfohlenes Zubehör

LR-6	Alkaline Batterie, Mignon AA, 4 Stk
BK-3MCD/2BE	NiMH-eneloop-Mignon-Akkus, 2er-Set, Panasonic
TXS-606	1-Kanal Funkempfänger True-Diversity 672-696 MHz
TXS-626	2-Kanal Funkempfänger True-Diversity 672-696 MHz
TXS-646	4-Kanal Funkempfänger True-Diversity 672-696 MHz
TXS-686	8-Kanal Funkempfänger True-Diversity 672-696 MHz

TXS-606LT/2

Technische Daten:

EAN-Code	4007754276190
Nettogewicht	0,096 kg
Multi-Frequenz	1
Krawattenmikrofon	1
Allgemeine Daten	
Art	Taschensender
Trägerfrequenzbereich	672,000-691,975 MHz
Audio-Frequenzbereich	30-18000 Hz
Kanäle	1
Klirrfaktor	-
Dynamik	-
Latenz	-
HF-Rauschabstand	-
Betriebsdauer	> 8 h
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	-
Gesamtgewicht	-
Anschlüsse	-
Senderdaten	
Sendeleistung	10 mW
Reichweite	-
Stromversorgung Sender	2 x 1,5-V-Mignonbatterie
Breite Sender	61 mm
Höhe Sender	106 mm
Tiefe Sender	27 mm
Gewicht Sender	96 g
Anschlüsse Sender	1 x 3,5-mm-Klinke
Empfängerdaten	-
Audiosignal Empfänger	-
Stromversorgung Empfänger	-
Breite Empfänger	-
Höhe Empfänger	-
Tiefe Empfänger	-
Gewicht Empfänger	-
Anschlüsse Empfänger	-