

**TXS-812SET**

Bestellnummer: 252600

 Bruttopreis (EVP): CHF **249.40**
**Drahtloses 2-Kanal-Mikrofonsystem, 863,80 MHz, 864,20 MHz, inkl. 2 Sendern und 1 Empfänger**
**Drahtloses 2-Kanal-Mikrofonsystem**

- 2 Mikrofon-Sender, 1 Empfänger, 1 Steckernetzgerät
- Zweikanalige UHF-Ausführung (Non Diversity) mit zuschaltbarer Kanal-Mixfunktion
- Regler für Lautstärke und Squelch pro Kanal
- RF-Signal-LED- und Audiosignal-LED-Anzeige pro Kanal

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

## Herstellerinformation

 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Zum Falsch 36  
 28307 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de

## Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch (z. B. länger als eine Woche) die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.


**Empfohlenes Zubehör**

MECN-200/SW	Line- und Mikrofon-Verlängerungskabel, 2m
LR-6	Alkaline Batterie, Mignon AA, 4 Stk
BK-3MCDE/2BE	NiMH-eneloop-Mignon-Akkus, 2er-Set, Panasonic
NIMH-2800/4	NIMH-Akkusatz, AA HR6 1.2V/2800mAh, 4 Stck
RF-EXPLORER/3	Frequenz-Abtastgerät, 3 GHz, 15 - 2700 MHz
MH-56	Mikrofon-Klemmhalter
KM-85070	Mikrofon-Klemmhalter

## TXS-812SET

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754215175
<b>Nettogewicht</b>	1,355 kg
<b>Handmikrofon</b>	1
<b>Allgemeine Daten</b>	
<b>Art</b>	Drahtloses Mikrofonsystem
<b>Trägerfrequenzbereich</b>	863,80 MHz, 864,20 MHz
<b>Audio-Frequenzbereich</b>	40-15000 Hz
<b>Kanäle</b>	2
<b>Klirrfaktor</b>	< 0,5 %
<b>Dynamik</b>	> 90 dB
<b>Latenz</b>	-
<b>HF-Rauschabstand</b>	> 80 dB
<b>Betriebsdauer</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	-
<b>Gesamtgewicht</b>	-
<b>Anschlüsse</b>	-
<b>Senderdaten</b>	
<b>Sendeleistung</b>	< 10 mW
<b>Reichweite</b>	ca. 30 m
<b>Stromversorgung Sender</b>	2 x 1,5-V-Mignonbatterie(nicht mitgeliefert)
<b>Breite Sender</b>	52 mm
<b>Höhe Sender</b>	52 mm
<b>Tiefe Sender</b>	260 mm
<b>Gewicht Sender</b>	240 g
<b>Anschlüsse Sender</b>	-
<b>Empfängerdaten</b>	
<b>Audiosignal Empfänger</b>	0-200 mV/10 k $\Omega$ (Klinke)0-400 mV/10 k $\Omega$ (XLR, sym.)
<b>Stromversorgung Empfänger</b>	über beil. Steckernetzteil
<b>Breite Empfänger</b>	210 mm
<b>Höhe Empfänger</b>	46 mm
<b>Tiefe Empfänger</b>	190 mm
<b>Gewicht Empfänger</b>	560 g
<b>Anschlüsse Empfänger</b>	2 x XLR, sym.1 x 6,3-mm-Klinke, asym.