

## TXS-895

Bestellnummer: 255350

Bruttopreis (EVP): CHF **249.40**

### 2-Kanal-Multi-Frequenz-Empfängereinheit

**2-Kanal-Multi-Frequenz-Empfängereinheit** mit UHF-PLL-Technik

- Switching-Diversity-System mit abnehmbaren Antennen (BNC-Anschluss)
- 2 Kanäle gleichzeitig nutzbar
- 16 UHF-Frequenzen pro Kanal einstellbar, TXS-891 (863-865 MHz), TXS-892 (740-764 MHz), TXS-895 (518-542 MHz)
- Pilotton- und Rausch-Squelch
- Rausch-Squelch und Lautstärke pro Kanal einstellbar
- Sperrmodus einstellbar
- LCD-Anzeige für Kanal, Antenne A/B, HF-Empfangslevel und NF-Audio-Level
- XLR-Ausgang pro Kanal, sym.
- 6,3-mm-Klinkenausgang für Mischsignal
- Stellt Betriebsspannung für TXS-875B zur Verfügung
- Netzgerät wird mitgeliefert
- 482-mm-Rackeinbau (19") mit beiliegenden Montagewinkeln möglich



#### Empfohlenes Zubehör

MECN-200/SW	Line- und Mikrofon-Verlängerungskabel, 2m
UDA-49AP	Passiv/Aktive Richtantenne <10B 470-960 MHz

#### Technische Daten:

<b>Art</b>	Empfängereinheit
<b>Trägerfrequenzbereich</b>	518-542 MHz
<b>Audio-Frequenzbereich</b>	40-18000 Hz
<b>Kanäle</b>	2
<b>Klirrfaktor</b>	< 0,6 %
<b>Dynamik</b>	> 105 dB
<b>HF-Rauschabstand</b>	-
<b>Betriebsdauer</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	-
<b>Gesamtgewicht</b>	-
<b>Anschlüsse</b>	-
<b>Sendeleistung</b>	-
<b>Reichweite</b>	-
<b>Sender Stromversorgung</b>	-
<b>Breite Sender</b>	-
<b>Höhe Sender</b>	-
<b>Tiefe Sender</b>	-
<b>Gewicht Sender</b>	-
<b>Anschlüsse Sender</b>	-
<b>Audiosignal Empfänger</b>	500 mV/1 kΩ (Klinke) 150 mV/150 Ω (XLR, sym.)
<b>Empfänger Stromversorgung</b>	über beil. Netzteil
<b>Breite Empfänger</b>	420 mm
<b>Höhe Empfänger</b>	55 mm
<b>Tiefe Empfänger</b>	230 mm
<b>Gewicht Empfänger</b>	2,1 kg
<b>Anschlüsse Empfänger</b>	2 x XLR, sym., 1 x 6,3-mm-Klinke, asym.