MONACOR INTERNATIONAL
MONACOR SCHWEIZ AG

ARM-880WP1

Bestellnummer: 173830

Bruttopreis (EVP): CHF **189.40**



Wandmodul

Audio-Matrix-System

Das System ARM-880... von MONACOR ist eine extrem flexible Beschallungslösung für Multiroom-Anwendungen. Es eignet sich ideal für den Einsatz in Hotels, in der Gastronomie, in Konferenzsälen, Schulen, Sport- und Fitness-Centern. Es können 8 verschiedene Audioquellen wie z. B. CD-Player, Sat-Receiver, Radioprogramme auf 8 Ausgangszonen verteilt werden. Dabei ist eine beliebige Zuordnung möglich.
Das Kernstück des Systems bildet der Audio-Matrix-Router ARM-880. Für den Betrieb ist für jeweils einen verwendeten Ausgang ein Verstärker nötig. Dies kann eine einzelne Endstufe oder eine aktive Lautsprecherbox sein. Passende Wandmodule ARM-880WP1, ARM-880WP2 und ARM-880WP3 zur Fernsteuerung des ARM-880 bzw. mit zusätzlichen lokalen Eingängen für die jeweilige Zone sind optional erhältlich.
Mittels einer Master-Slave-Verbindung besteht die Möglichkeit, die Anlage auf bis zu 32 Ausgangszonen zu erweitern. Anschlüsse für verschiedene Alarmsignale und ein lokales Mikrofon stehen zur Verfügung.
Durchsagen können über 2 optionale Kommandomikrofone ARM-880RC mit Zonenauswahl getätigt werden.

Wandmodul
zur Fernbedienung des Audio-Matrix-Routers ARM-880.

- Einsatzzweck: Fernbedienung einer Zone, lokale Einspeisung von Audiosignalen
- 2 Cinch-Buchsen für Line-Signale
- Mikrofonanschluss über NEUTRIK-3-Pol-XLR-Buchse
- Quellenauswahlschalter
- Pegelregler für Line, Mikrofon und Quelle
- 15-V-Phantomspeisung
- 7-Segment-LED-Anzeige
- Verbindung zum ARM-880 und Stromversorgung über RJ45-Buchse und Cat-5-Netzwerkkabel, bei Kabellängen über 50 m ist der Betrieb mit einem separaten Netzteil notwendig
- Abmessungen Frontabdeckung: 146 x 86 mm
- Stabiles Metall-Unterputzgehäuse wird mitgeliefert

Empfohlenes Zubehör

ARM-880	Audiomatrix Notfalldurchsage mit Prioritaet
ARM-880WP2	Wandmodul 1xRJ45
ARM-880RC	Tischmikrofon
ARM-880RCE	Tischmikrofon-Erweiterung

Technische Daten:

Art	Wandmodul
Nennwert	-
Typ	Fernbedienung einer Zone
Farbe	Weiß
Material	-
Passend für	ARM-880
Kompatibel mit	-
Stromversorgung	über ARM-880
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	146 x 86 x 33 mm
Länge	-
Einbaumaße	-
Gewicht	155 g
Anschlüsse	1 x XLR (Mikrofon),1 x Cinch L/R (Line),1 x RJ45
Sonstiges	15-V-Phantomspeisung
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,09 x 0,075 x 0,185 m
Bruttogewicht	0,44 kg
Nettogewicht	0,375 kg