

## ARM-880WP2

Bestellnummer: 173840

Bruttopreis (EVP): CHF **159.40**


### Wandmodul

#### Audio-Matrix-System

Das System ARM-880... von MONACOR ist eine extrem flexible Beschallungslösung für Multiroom-Anwendungen. Es eignet sich ideal für den Einsatz in Hotels, in der Gastronomie, in Konferenzsälen, Schulen, Sport- und Fitness-Centern. Es können 8 verschiedene Audioquellen wie z. B. CD-Player, Sat-Receiver, Radioprogramme auf 8 Ausgangszonen verteilt werden. Dabei ist eine beliebige Zuordnung möglich. Das Kernstück des Systems bildet der Audio-Matrix-Router ARM-880. Für den Betrieb ist für jeweils einen verwendeten Ausgang ein Verstärker nötig. Dies kann eine einzelne Endstufe oder eine aktive Lautsprecherbox sein. Passende Wandmodule ARM-880WP1, ARM-880WP2 und ARM-880WP3 zur Fernsteuerung des ARM-880 bzw. mit zusätzlichen lokalen Eingängen für die jeweilige Zone sind optional erhältlich. Mittels einer Master-Slave-Verbindung besteht die Möglichkeit, die Anlage auf bis zu 32 Ausgangszonen zu erweitern. Anschlüsse für verschiedene Alarmsignale und ein lokales Mikrofon stehen zur Verfügung. Durchsagen können über 2 optionale Kommandomikrofone ARM-880RC mit Zonenauswahl getätigt werden.

Wandmodul  
zur Fernbedienung des Audio-Matrix-Routers ARM-880.

- Einsatzzweck: Fernbedienung einer Zone
- Quellenauswahlschalter
- Pegelregler
- 7-Segment-LED-Anzeige
- Verbindung zum ARM-880 und Stromversorgung über RJ45-Buchse und Cat-5-Netzwerkkabel, bei Kabellängen über 50 m ist der Betrieb mit einem separaten Netzteil notwendig
- Abmessungen Frontabdeckung: 86 x 86 mm
- Stabiles Metall-Unterputzgehäuse wird mitgeliefert



### Empfohlenes Zubehör

|            |   |
|------------|---|
| ARM-880    | Audiomatrix Notfalldurchsage mit Prioritaet |
| ARM-880WP1 | Wandmodul 1xMik 1x Audio-L-R-In 1xRJ45      |
| ARM-880RC  | Tischmikrofon                               |
| ARM-880RCE | Tischmikrofon-Erweiterung                   |

### Technische Daten:

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Art</b>                         | Wandmodul                |
| <b>Nennwert</b>                    | -                        |
| <b>Typ</b>                         | Fernbedienung einer Zone |
| <b>Farbe</b>                       | Weiß                     |
| <b>Material</b>                    | -                        |
| <b>Passend für</b>                 | ARM-880                  |
| <b>Kompatibel mit</b>              | -                        |
| <b>Stromversorgung</b>             | über ARM-880             |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>      | 0-40 °C                  |
| <b>Abmessungen</b>                 | 86 x 86 x 33 mm          |
| <b>Länge</b>                       | -                        |
| <b>Einbaumaße</b>                  | -                        |
| <b>Gewicht</b>                     | 75 g                     |
| <b>Anschlüsse</b>                  | 1 x RJ45                 |
| <b>Sonstiges</b>                   | -                        |
| <b>Verpackungseinheit</b>          | 1                        |
| <b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b> | 0,09 x 0,075 x 0,185 m   |
| <b>Bruttogewicht</b>               | 0,286 kg                 |
| <b>Nettogewicht</b>                | 0,213 kg                 |