

ATT100

Bestellnummer: 259864

Bruttopreis (EVP): CHF **132.10**

Tour-Guide-Sender, 446 MHz

Tour-Guide-Sender

- 10+10 vorprogrammierte Kanäle, Kanäle 1-10 senden mit geringer Leistung (ca. 200 m Reichweite), Kanäle 11-20 senden mit hoher Leistung (PMR446-Standard: höhere Reichweite bis zu 2 km)
- Große Akkuleistung für bis zu 6 Stunden Dauersprachdurchsagen
- Voll programmierbar (je nach Einsatzbereich)
- 3 verschiedene Betriebsarten wählbar:
- Dauersenden
- Sprachsteuerung
- PTT-(Sendetasten)-Steuerung
- Passend zum Tour-Guide-Empfänger ATR200
- Gürtelclip, Trageband beiliegend

Anmelde- und gebührenfrei, siehe Bedienungsanleitung auf der MONACOR-Internetseite.

Technische Daten:

Allgemeine Daten

Art	20-Kanal-Tour-Guide-Sender
Trägerfrequenzbereich	446,00625-446,1 MHz
Audio-Frequenzbereich	-
Kanäle	20
Klirrfaktor	-
Dynamik	-
Latenz	-
HF-Rauschabstand	-
Betriebsdauer	-
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	-
Gesamtgewicht	-
Anschlüsse	-
Senderdaten	
Sendeleistung	10 mW/100 mW
Reichweite	200 m/2 km
Stromversorgung Sender	1200-mAh-Li-Ion-Akku
Breite Sender	83 mm
Höhe Sender	52 mm
Tiefe Sender	27 mm
Gewicht Sender	150 g
Anschlüsse Sender	4-Pol-Headset-Buchse, DC-Ladebuchse
Empfängerdaten	-
Audiosignal Empfänger	-
Stromversorgung Empfänger	-
Breite Empfänger	-
Höhe Empfänger	-
Tiefe Empfänger	-
Gewicht Empfänger	-
Anschlüsse Empfänger	-

