

## CD-114/BT

Bestellnummer: 1000951

Bruttopreis (EVP): CHF **501.00**

### CD- und MP3-Spieler

#### CD- und MP3-Spieler

mit Bluetooth-Empfänger, USB-Schnittstelle und SD-Card-Slot

- Bluetooth-Empfänger für den kabellosen Anschluss von Notebooks, Smartphones oder Tablet-PCs
- USB-Speichermedien direkt anschließbar
- Für SD-Cards (SD/SDHC/SDXC) bis zu 128 GB (FAT16/FAT32), nicht im Lieferumfang
- „Anti-Shock-System“
- ID3-Tag-Unterstützung
- Autoplay-Funktion
- Pitching-Funktion für CD, SD und USB
- Schneller Vor- und Rücklauf
- Titel-Programmierung, 10 Titel möglich
- Wiederholungsfunktion (Repeat 1, Repeat all, Repeat folder)
- Hot-Key-Funktion
- Lieferung inklusive IR-Fernbedienung
- Aux-Eingang, 3,5-mm-Stereo-Klinke
- RS-232-Schnittstelle
- 230-V-Netzanschluss und zusätzlicher 24-V-Anschluss
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE
- Audio-CD/CD-R/CD-RW/MP3-CD, MP3/WMA/CDDA

#### Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Zum Falsch 36  
 28307 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de

#### Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.



#### Empfohlenes Zubehör

TCB-22	2-Kanal Symmetrierer, in beide Richtung verwendbar
FGA-40MF	Massefilter, Cinch Buchse auf Stecker

## CD-114/BT

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754421507
<b>Nettogewicht</b>	3,4 kg
<b>Bluetooth</b>	1
<b>Art</b>	CD- und MP3-Spieler
<b>Medien</b>	CD, MP3, USB, SD
<b>Frequenzbereich</b>	20-20000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	0,3 %
<b>Kanaltrennung</b>	60 dB
<b>Dynamikumfang</b>	-
<b>Störabstand</b>	60 dB
<b>Ausgang, analog</b>	0,8 V
<b>Ausgang, digital, U<sub>SS</sub></b>	-
<b>Stromversorgung</b>	~ 230 V/50 Hz/30 VA
<b>Netzspannung</b>	~ 230 V
<b>Netzfrequenz</b>	50 Hz
<b>Leistungsaufnahme Betrieb</b>	30 VA
<b>Leistungsaufnahme Standby</b>	9,2 VA
<b>Betriebsspannung (evtl. alternativ)</b>	24 V
<b>Stromstärke (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	482 x 44 x 245 mm, 1 HE
<b>Abmessungen, Laufwerk</b>	-
<b>Abmessungen, Bedienteil</b>	-
<b>Gewicht</b>	3,27 kg
<b>Anschlüsse</b>	1 x Cinch L/R1 x 3,5-mm-Stereo-Klinke1 x RS-232
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,325 x 0,125 x 0,598 m
<b>Bruttogewicht</b>	4,23 kg