

DMP-130MIXBT

Bestellnummer: 1000062

Bruttopreis (EVP): CHF **381.00**



MP3-Spieler und Mikrofon-Line-Mischer

MP3-Spieler und Mikrofon-Line-Mischer

Mit dieser Gerätekombination können 3 Audio-Signalquellen gemischt werden. Der integrierte MP3-Spieler ist umschaltbar zwischen SD-Karte, USB-Anschluss und Bluetooth-Empfänger.

- USB-Speichermedien direkt anschließbar
- Für SD/MMC-Cards bis zu 64 GB, nicht im Lieferumfang
- Auto-Play-/Single-Play-Funktion
- Repeat-Funktion
- Verzeichnisunterstützung
- 5-Band-EQ
- Autostart mit letzter Quelle/Abspielmodi/EQ-Einstellung
- Alphanumerische Anzeige
- 3 Eingangskanäle mit Pegelregler (Mic, Aux/MP3, Line)
- Aux- und Mikrofon-Eingang über frontseitigen Anschluss
- 2-fach-Klangregelung und Pegelregler für den Masterausgang
- IR-Fernbedienung für den MP3-Spieler
- Blau hintergrundbeleuchtetes LC-Display
- 482-mm-Rackeinbau (19")

Technische Daten:

Bluetooth	1
Art	MP3-Spieler und Mikrofon-Line-Mischer
Medien	USB, SD, MMC (MP3, WMA, WAV, FLAC)
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	< 0,1 %
Kanaltrennung	> 60 dB
Dynamikumfang	> 96 dB
Störabstand	> 70 dB
Ausgang, analog	1,8 V (XLR, sym.)890 mV (Cinch)
Ausgang, digital, U_{SS}	-
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/20 VA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	20 VA
Leistungsaufnahme Standby	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	482 x 44 x 160 mm, 1 HE
Abmessungen, Laufwerk	-
Abmessungen, Bedienteil	-
Gewicht	2,5 kg
Anschlüsse	1 x 6,3 mm/XLR-Combo (Mic/Line), 1 x 3,5-mm-Klinke (Aux In), 1 x Cinch L/R (Line In), 1 x Cinch L/R (Line Out), 1 x XLR L/R, sym. (Ausgang)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,243 x 0,11 x 0,545 m
Bruttogewicht	3,3 kg