

DRM-884DTM

Bestellnummer: 176950

Bruttopreis (EVP): CHF **640.40**



Dante®-Modul

Dante®-Modul

zur Einbindung des Audio-Matrix-Routers DRM-884 in ein Dante®-Netzwerk.

- Audio-Übertragung über Ethernet mittels Dante®-Protokoll
- 8 digitale Eingänge und 8 digitale Ausgänge
- Einfache Signalsteuerung über Netzwerktechnik
- Mini-PCI Steckkarte
- Anschlüsse: 2 x RJ45

Systemvoraussetzungen: Windows 7/8/10 oder MacOS X

Das Markenzeichen Dante® sowie die ggf. in diese Produkte integrierte Dante®-Software wurden lizenziert von der Audinate Pty Ltd.

 **Dante**®



Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn sichtbare Schäden am Gerät vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Ab 01.06.2019 gilt für dieses Produkt eine neue Lizenzvereinbarung. Sie finden diese

Empfohlenes Zubehör

DRM-884	Matrix + Paging System 8x8Analog 4x4Digital
CAT-605	Cat-6 Netzwirkkabel, 0.5m
CAT-6025	Cat-6 Netzwirkkabel, 0.25m
	Cat-6 Netzwirkkabel, 0.25m

DRM-884DTM

Technische Daten:

EAN-Code	4007754261783
Nettogewicht	0,118 kg
Dante[®]	1
Art	Dante [®] -Modul
Nennwert	-
Typ	-
Farbe	Schwarz
Material	-
Passend für	DRM-884
Kompatibel mit	-
Stromversorgung	über DRM-884
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	-
Länge	-
Einbaumaße	-
Gewicht	118 g
Anschlüsse	2 x RJ45
Sonstiges	-
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,155 x 0,05 x 0,18 m
Bruttogewicht	0,229 kg
Nettogewicht	0,118 kg