

FGA-40HQ

Bestellnummer: 66380

Bruttopreis (EVP): CHF **23.00**

High-End-Massetrennfilter

High-End-Massetrennfilter

zur Vermeidung von Signalstörungen und Brummschleifen, die beim Anschluss z. B. des Autoradios an einen Verstärker auftreten können

- Vergoldete Cinch-Buchsen
- Ein-/Ausgangsimpedanz 12 k Ω
- Frequenzbereich 20-30000 Hz
- Klirrfaktor
- Übertragungsverhältnis 1:1
- 42 x 29 x 96 mm, 110 g



Empfohlenes Zubehör

AC-150/SW	Audio-Verbindungskabel 1.5m
AC-150/RT	Audio-Verbindungskabel 1.5m

Technische Daten:

EAN-Code	4007754172850
Nettogewicht	0,105 kg
Art	Massetrennfilter
Frequenzbereich	20-30000 Hz
Regelbereich	-
Regelfrequenzen	-
Eingangssignal	-
Eingangsempfindlichkeit	-
Eingangsimpedanz	12 k Ω
Ausgangssignal	-
Ausgangsimpedanz	12 k Ω
Verstärkung	-
Phantomspesung	-
Kompression	-
Gate Ratio	-
Trennfrequenz	-
Hochpassfilter	-
Low Cut	-
Übertragungsverhältnis	1:1
Störabstand	-
Kanaltrennung	-
Klirrfaktor	< 0,001 %
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	42 x 29 x 96 mm
Gewicht	105 g
Eingänge	1 x Cinch L/R
Ausgänge	1 x Cinch L/R
Sonstiges	-