

## FM-102DAB

Bestellnummer: 174490

Ersatzartikel: NO-120P/SW

Bruttopreis (EVP): CHF **431.00**

### Digitaler Stereotuner für den Empfang von FM und DAB+

#### Digitaler Stereotuner für den Empfang von FM und DAB+

- FM-Radio-Empfang (87,5-108 MHz) mit RDS-Funktion
- Empfang von rauschfreiem "Digitalradio" per Digital Audio Broadcasting (DAB+, Band III, 174,928-239,2 MHz)
- Anzeige der ausgestrahlten Zusatzinformationen wie Frequenz, Sendername, Genre, Titelname, Interpret
- Großes, hintergrundbeleuchtetes Dot-Matrix-Display
- Feldstärkeanzeige
- Je 20 Programmspeicherplätze für FM- und DAB-Betrieb
- 10 doppelt belegbare Stationstasten
- Manuelle Frequenz- und Sendereinstellung
- Automatische Sendersuche (Auto-Scan)
- Mono/Stereo-Umschaltung
- Sleep-Modus
- 75-Ω-Antenneneingang
- Lieferung mit IR-Fernbedienung und Teleskopantenne
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE, Montagewinkel abnehmbar



#### Empfohlenes Zubehör

FGA-40MF	Massefilter, Cinch Buchse auf Stecker
MZF-8645	KÄfigmutter- Schraubenset

#### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754242676
<b>Nettogewicht</b>	2,66 kg
<b>Art</b>	Digitaler Stereotuner
<b>Medien</b>	FM, DAB+
<b>Frequenzbereich</b>	-
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Kanaltrennung</b>	-
<b>Dynamikumfang</b>	-
<b>Störabstand</b>	-
<b>Ausgang, analog</b>	-
<b>Ausgang, digital, U<sub>SS</sub></b>	-
<b>Stromversorgung</b>	~ 230 V/50 Hz/50 VA
<b>Netzspannung</b>	~ 230 V
<b>Netzfrequenz</b>	50 Hz
<b>Leistungsaufnahme Betrieb</b>	50 VA
<b>Leistungsaufnahme Standby</b>	-
<b>Betriebsspannung (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Stromstärke (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	482 x 44 x 185 mm
<b>Abmessungen, Laufwerk</b>	-
<b>Abmessungen, Bedienteil</b>	-
<b>Gewicht</b>	2,66 kg
<b>Anschlüsse</b>	1 x Cinch L/R
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,305 x 0,11 x 0,545 m
<b>Bruttogewicht</b>	3,23 kg