

**GF-901**

Bestellnummer: 1001201

 Bruttopreis (EVP): CHF **121.40**
**Kondensator-Schwanenhalsmikrofon, 310 mm**
**Kondensator-Schwanenhalsmikrofon**  
 für Tischsprechstellensender

- Symmetrische Beschaltung
- Supernierencharakteristik
- Optische Betriebsanzeige durch LED
- FI-Abschirmungstechnologie zur Unterdrückung externer RF-Interferenzen
- 3-Pol-XLR-Anschluss
- Gesamtlänge 310 mm


Bitte beachten: RELACART-Produkte werden von MONACOR INTERNATIONAL ausschließlich in folgenden Ländern vertrieben: Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Dänemark, Portugal, Malta. Bestellungen aus anderen Ländern können nicht ausgeführt werden.

**Technische Daten:**

<b>Art</b>	Schwanenhalsmikrofon
<b>Ausführung</b>	-
<b>Übertragungsart</b>	Kabel
<b>Charakteristik</b>	Superniere
<b>System</b>	Kondensator
<b>Trägerfrequenzbereich</b>	-
<b>Sendeleistung</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Betriebsdauer</b>	-
<b>Audio-Frequenzbereich</b>	100-15000 Hz
<b>Nennimpedanz</b>	680 Ω
<b>Empfindlichkeit</b>	7 mV/Pa
<b>Signal/Rauschabstand</b>	> 55 dB
<b>Maximaler Schalldruck</b>	110 dB
<b>Speisung</b>	DC 5 V
<b>Schwanenhalslänge</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	310 mm
<b>Gewicht</b>	170 g
<b>Kabel</b>	-
<b>Anschluss</b>	3-Pol-XLR
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,41 x 0,05 x 0,05 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,252 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,173 kg



GF-901 Frequency Response



GF-901 Polar Pattern

