


HSE-70A/SK

Bestellnummer: 235190

Bruttopreis (EVP): CHF **199.40**

Hyperleichtes Miniatur-Ohrbügelmikrofon



Universell einsetzbare Serie von Kopf-/Ohrbügelmikrofonen in beigefarbener Ausführung für Adaptersysteme.

Über beiliegende Adapter für MONACOR- und JTS-Taschensender geeignet. Für Geräte anderer Hersteller sind weitere Anschlussadapter separat verfügbar.

Hyperleichtes Miniatur-Ohrbügelmikrofon
mit HQ-Kapsel, Kugelcharakteristik

Optisch dezent - akustisch präsent! Das HSE-70A/SK ist in Aussehen, Technik und Sound State of the Art! Alle Anwendungsbereiche bei denen es auf optimale Verständlichkeit und akzentuierten Klang ankommt, sind der ideale Einsatzbereich für dieses Ohrbügelmikrofon. Die in Europa gefertigte, soundoptimierte HQ-Back-Elektretkapsel in Kugelcharakteristik verleiht Stimmen eine nahezu unerreichte Brillanz. Sie verzeiht auch einmal eine nicht ganz so optimale Positionierung zum Mund und liefert stets eine Klangqualität auf hohem Niveau. Die innovative, fast unsichtbare Ein-Ohr-Befestigung mit Ohrbügel und Ohrläppchenstütze maximiert den Tragekomfort und bietet perfekten Halt. Wo kopfbügelbasierende Systeme eher hinderlich sind, ist dieses Mikrofon die Lösung. Auch separate Kopfhörer können problemlos gleichzeitig verwendet werden, ohne dass ein unangenehmes Tragegefühl entsteht.

Technische Besonderheit:

Das Anschlusskabel ist abnehmbar und kann durch das Ersatz-Anschlusskabel HSE-70C ausgetauscht werden. Das Mikrofon kann mittels optional erhältlichen Adaptern an drahtlosen Übertragungssystemen anderer Hersteller betrieben werden.

- Breitbandiger Übertragungsbereich
- Hoher Tragekomfort
- Positionsstabil
- Tropfring (schützt die Kapsel vor Feuchtigkeit)
- Schweißresistentes, abnehmbares Anschlusskabel mit 2,5-mm-Stereo-Klinkenstecker
- Kompatibel zu allen TXS-...HSE- (3-Pol-Mini-XLR) und JTS-Taschensendern (4-Pol-Mini-XLR) durch beiliegende Adapter
- Optionale Adapter ermöglichen herstellerübergreifenden Einsatz
- Externe Stromversorgung z. B. über die Phantomspeiseadapter EMA-1 oder EMA-300P
- Windschutz

Tools4music 03/2012

„Das IMG Stage Line HSE-70A/SK zeichnet sich durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus - klarer „Budget-Tipp“ der Redaktion. Liefert den ausgeglichenesten und praxisfreundlichsten Klang. Kurzum: Wer derzeit für das Tagesgeschäft in neue Headsets mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis investieren möchte sollte das HSE-150/SK und das Earset HSE-70A/SK in persönlicher Testumgebung ausprobieren.“

- + Anschlusskabel lös- und austauschbar
- + bequem zu tragen
- + Klang
- + Mikrofon nahezu unsichtbar
- + sehr günstiger Preis
- + stabiles Etui im Lieferumfang
- + zwei Ploppschutz-Filter als Ersatz beiliegend

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Zum Falsch 36

28307 Bremen

Deutschland

info@monacor.de

Empfohlenes Zubehör

EMA-300P	Phantomspeise Adapter XLR m - miniXLR
NTA-4SH	Mini XLR-Adapter 2.5mm f - miniXLR 4p f
WS-150/SK	Mike-Windschutz Mic \checkmark 4-6mm Masse \checkmark 11mm x 12mm

HSE-70A/SK

Technische Daten:

EAN-Code	4007754196818
Nettogewicht	0,184 kg
Art	Kopfbügelmikrofon
Ausführung	-
Übertragungsart	Kabel
Charakteristik	Kugel
System	Back-Elektret
Trägerfrequenzbereich	-
Sendeleistung	-
Stromversorgung	-
Betriebsdauer	-
Audio-Frequenzbereich	20-20000 Hz
Nennimpedanz	2 k Ω
Empfindlichkeit	5,6 mV/Pa
Signal/Rauschabstand	> 65 dB
Maximaler Schalldruck	140 dB
Speisung	DC 0,8-5 V
Schwanenhalslänge	-
Gehäusematerial	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	-
Gewicht	6 g
Kabel	-
Anschluss	2,5-mm-Stereo-Klinke2 Anschlussadapter
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,11 x 0,045 x 0,22 m
Bruttogewicht	0,248 kg
Nettogewicht	0,184 kg