

ILA-100RCA

Bestellnummer: 212900

Bruttopreis (EVP): CHF **69.00**



Passiver Stereo-Pegelregler (Cinch-Version)

Passiver Stereo-Pegelregler (Cinch-Version)

für die präzise Lautstärkeinstellung von Line-Signalen, zum Einschleifen zwischen analogen Signalquellen und Verstärkern oder Aktivlautsprechern, z. B. zwischen PC-Soundkarte und Aktivboxen.

- 1 x Stereo-Cinch-Eingang, 1 x 3,5-mm-Stereo-Klinkeneingang
- 1 x Stereo-Cinch-Ausgang, 1 x 3,5-mm-Stereo-Klinkenausgang
- Großer, leichtgängiger Pegelregler
- Mute-Taste
- Frequenzbereich 20-20000 Hz
- Passiv, keine Stromversorgung nötig
- Hochwertiges Metallpultgehäuse mit gebürsteter Aluminiumfrontblende
- Abmessungen 142 x 60 x 86 mm
- Gewicht 300 g

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
 Zum Falsch 36
 28307 Bremen
 Deutschland
 info@monacor.de

Empfohlenes Zubehör

| | |
|------------------|---|
| NRA-070-0080-020 | Cinchkabel 2m, symmetrisch (RCC2CC) |
| NRA-070-0020-020 | Studiokabel 2m, symmetrisch (RCST2MPMP) |

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|---|
| EAN-Code | 4007754225594 |
| Nettogewicht | 0,277 kg |
| Impedanz | - |
| Line-Eingang | - |
| Eingang Steuerspannung | - |
| Line-Ausgang | - |
| Ausgang Steuerspannung | - |
| Kanäle | 2 |
| Dämpfung | - |
| Dämpfungsrichtung | - |
| Drehbereich | - |
| Frequenzbereich | 20-20000 Hz |
| Klirrfaktor | - |
| Störabstand | - |
| Belastbarkeit | - |
| Stromversorgung | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Abmessungen | 142 x 60 x 86 mm |
| Gewicht | 277 g |
| Anschlüsse | 1 x Stereo-Cinch-Eingang, 1 x 3,5-mm-Stereo-Klinkeneingang, 1 x Stereo-Cinch-Ausgang, 1 x 3,5-mm-Stereo-Klinkenausgang |