

**ILA-100RCA**  
Bestellnummer: 212900

Bruttopreis (EVP): CHF **69.00**



## Passiver Stereo-Pegelregler (Cinch-Version)

### Passiver Stereo-Pegelregler (Cinch-Version)

für die präzise Lautstärkeinstellung von Line-Signalen, zum Einschleifen zwischen analogen Signalquellen und Verstärkern oder Aktivlautsprechern, z. B. zwischen PC-Soundkarte und Aktivboxen.

- 1 x Stereo-Cinch-Eingang, 1 x 3,5-mm-Stereo-Klinkeneingang
- 1 x Stereo-Cinch-Ausgang, 1 x 3,5-mm-Stereo-Klinkenausgang
- Großer, leichtgängiger Pegelregler
- Mute-Taste
- Frequenzbereich 20-20000 Hz
- Passiv, keine Stromversorgung nötig
- Hochwertiges Metallpultgehäuse mit gebürsteter Aluminiumfrontblende
- Abmessungen 142 x 60 x 86 mm
- Gewicht 300 g

#### Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

### Empfohlenes Zubehör

NRA-070-0080-020	Cinchkabel 2m, symmetrisch (RCC2CC)
NRA-070-0020-020	Studiokabel 2m, symmetrisch (RCST2MPMP)

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754225594
<b>Nettogewicht</b>	0,277 kg
<b>Impedanz</b>	-
<b>Line-Eingang</b>	-
<b>Eingang Steuerspannung</b>	-
<b>Line-Ausgang</b>	-
<b>Ausgang Steuerspannung</b>	-
<b>Kanäle</b>	2
<b>Dämpfung</b>	-
<b>Dämpfungsrichtung</b>	-
<b>Drehbereich</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	20-20000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Störabstand</b>	-
<b>Belastbarkeit</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	142 x 60 x 86 mm
<b>Gewicht</b>	277 g
<b>Anschlüsse</b>	1 x Stereo-Cinch-Eingang, 1 x 3,5-mm-Stereo-Klinkeneingang, 1 x Stereo-Cinch-Ausgang, 1 x 3,5-mm-Stereo-Klinkenausgang