

LTR-110


Bestellnummer: 210500

 Bruttopreis (EVP): CHF **24.40**
Audio-Übertrager 1:1/2:1 für Line-Signale
Audio-Übertrager 1:1/2:1 für Line-Signale

- Ungeschirmte Version mit Printanschlüssen
- Breitbandausführung
- Übergang von asymmetrisch nach symmetrisch und umgekehrt
- Galvanische Trennung zur Vermeidung/Behebung von Brummschleifen
- Vielfältige Pegelanpassung durch entsprechende Kombination der Wicklungen

Beim Einbau von ungeschirmten Übertragern in Geräte mit Störfeldern (z. B. Netztrafos) ist auf entsprechende Schirmungsmaßnahmen zu achten.

Herstellerinformation
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
 Zum Falsch 36
 28307 Bremen
 Deutschland
 info@monacor.de


Technische Daten:

EAN-Code	4007754087550
Nettogewicht	0,03 kg
Art	Line-Transformator
Frequenzbereich	15-30000 Hz
Regelbereich	-
Regelfrequenzen	-
Eingangssignal	5 V
Eingangsempfindlichkeit	-
Eingangsimpedanz	600 Ω
Ausgangssignal	-
Ausgangsimpedanz	600 Ω/300 Ω
Verstärkung	-
Phantomspeisung	-
Kompression	-
Gate Ratio	-
Trennfrequenz	-
Hochpassfilter	-
Low Cut	-
Übertragungsverhältnis	1:1/2:1
Störabstand	-
Kanaltrennung	-
Klirrfaktor	-
Zul. Einsatztemperatur	-
Stromversorgung	-
Abmessungen	25 x 19 x 19,5 mm
Gewicht	28 g
Eingänge	Printanschlüsse
Ausgänge	Printanschlüsse
Sonstiges	-