

MMX-31

Bestellnummer: 244450

Bruttopreis (EVP): CHF **33.00**

3-Kanal-Mikrofon-Mischer

Mikrofon-Mischer

Die schnelle Art drei Mikrofone auf einen Mikrofoneingang zu mischen und trotzdem eine individuelle Pegelanpassung zu ermöglichen.

- 3 Mono-Mikrofonkanäle (6,3-mm-Klinkenbuchse) mit jeweils separatem Pegelregler
- 1 Mono-Ausgang über 3-m-Anschlusskabel mit 6,3-mm-Klinkenstecker
- Passiver Betrieb, keine Stromversorgung nötig
- Auch als Verlängerung für schwer zugängliche Mikrofoneingänge nutzbar
- Abmessungen 127 x 48 x 72 mm
- Gewicht 210 g



MMX-31

Technische Daten:

Eingangskanäle	3
Anzahl Mic/Mono	3
Anzahl Stereo	-
Anzahl Kanäle	-
Anzahl Eingänge	-
Mic-Eingang	3 x 6,3-mm-Mono-Klinke
Line-Eingang	-
CD-Eingang	-
Phono-Eingang	-
Tape (Play)	-
Aux-Eingang	-
Insert-Eingang	-
Effekt Return	-
Master-Ausgang	1 x 6,3-mm-Mono-Klinke
Record-Ausgang	-
Monitor-Ausgang	-
Booth-Ausgang	-
Aux-Ausgang	-
Insert-Ausgang	-
Effekt Send	-
Control-Room	-
Tape (Rec)	-
Kopfhörer	-
Schwanenhalslampe	-
Wi-Fi	-
USB	-
Bluetooth	-
Frequenzbereich	-
Klirrfaktor	-
Störabstand	-
Übersprechdämpfung	-
Klangregelung Tiefen	-
Klangregelung Mitten	-
Klangregelung Höhen	-
Equalizer	-
Talkover	-
Phantomspeisung	-
Crossfader	-
Mediaplayer	-
Verstärker	-
Stromversorgung	nicht erforderlich
Netzspannung	-
Netzfrequenz	-
Leistungsaufnahme Betrieb	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	127 x 48 x 72 mm
Breite	127 mm
Höhe	48 mm
Tiefe	72 mm
Höheneinheiten HE	-
Gewicht	210 g
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,09 x 0,06 x 0,14 m
Bruttogewicht	0,247 kg
Nettogewicht	0,207 kg