

PA-1200IRD

Bestellnummer: 1000829

Bruttopreis (EVP): CHF **397.00**

Internetradio-DAB+-/FM-RDS-Tuner-Einschub mit USB-Schnittstelle

Internetradio-DAB+-/FM-RDS-Tuner-Einschub mit USB-Schnittstelle für die ELA-Mischverstärker mit Einschubschacht

- LAN- oder WLAN-Verbindung, WPS möglich
- WLAN-Antenne abnehmbar
- Einrichtungsassistent für Netzwerk
- FM-Tuner mit RDS
- 30 Favoriten-Speicherplätze (Internetradio 10x, DAB+ 10x, FM 10x)
- App-Steuerung mit der UNDOK™-App
- USB-Speichermedien direkt anschließbar
- Medien-Streaming von im Netzwerk freigegebenen Dateien (UPnP-Server)
- Wiedergabe von MP3- und WAV-Dateien
- Anzeige des Dateinamens
- Einfache Ordnernavigation
- Alphanumerische LCD-Anzeige
- Automatische Einschaltung nach Stromausfall (Autostart)
- Speicherung der Einstellungen und Betriebsmodi
- Schlummerfunktion einstellbar
- Weckfunktion



Empfohlenes Zubehör

PA-1200EX	2fach-Modulerweiterung
PA-1120	5-Zonen-ELA-Mischverstärker 120 W
PA-1240	5-Zonen-ELA-Mischverstärker 240 W
PA-5240	5-Zonen-ELA-Mischverstärker 240 W
PA-5480	5-Zonen-ELA-Mischverstärker 480 W
PA-6240	6 Zonen ELA-Mischverstärker 1x240W
PA-6480	6 Zonen ELA-Mischverstärker 1x480W
PA-6600	6 Zonen ELA-Mischverstärker 1x600W
PA-1200	ELA-Mischverstärker, 100V, 120W, 4 Zonen
PA-6010Z	10 Zonen, ELA, Mono Verstärker, 600 Watt
PA-6020Z	20 Zonen, ELA, Mono Verstärker, 600 Watt

PA-1200IRD

Technische Daten:	
WLAN	1
App-Support	1
Art	Internetradio, FM-RDS- und DAB+-Tuner, USB-Spieler
Medien	Streaming, FM, DAB+, MP3, WAV, LAN/WLAN, USB
Frequenzbereich	-
Klirrfaktor	-
Kanaltrennung	-
Dynamikumfang	-
Störabstand	-
Ausgang, analog	-
Ausgang, digital, U_{SS}	-
Stromversorgung	DC 17 V/500 mA
Netzspannung	DC 17 V
Netzfrequenz	-
Leistungsaufnahme Betrieb	-
Leistungsaufnahme Standby	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	195 x 40 x 135 mm
Abmessungen, Laufwerk	-
Abmessungen, Bedienteil	-
Gewicht	360 g
Anschlüsse	1 x RJ45 (LAN) 1 x IEC/Koax-Stecker für FM/DAB+-Antenne 1 x SMA-Buchse für WLAN-Antenne
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,22 x 0,17 x 0,06 m
Bruttogewicht	0,565 kg