

## PA-24ESP

Bestellnummer: 243120

Bruttopreis (EVP): CHF **701.00**



### 24-V-Notstromversorgung

#### 24-V-Notstromversorgung

für unsere ELA-Komponenten mit 24-V-Anschluss geeignet

- Einbau von 2 x Bleiakku NPA-12/24I möglich
- Schraubkontakte für externe 24-V-Akkus
- Max. Ladestrom 2,5 A
- Elektronische Laderegelung mit Überladungsschutz, Tiefentladeschutz und Erhaltungsladung
- 1 x Ausgang DC 24 V/1 A (ungeschaltet)
- 2 x Ausgang DC 24 V/32 A
- 3 x Ausgang DC 24 V/16 A
- Stromversorgung ~ 230 V/50 Hz/110 VA
- Abmessungen 482 x 135 x 405 mm
- Gewicht 11,7 kg

#### Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Konsul-Smidt-Str. 68  
28217 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

#### Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch (z. B. länger als eine Woche) die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.

### Empfohlenes Zubehör

NPA-12/24I

YUASA-Blei-Akku 12V/24Ah/9kg, wartungsfrei

## PA-24ESP

Technische Daten:	
<b>EAN-Code</b>	4007754170979
<b>Nettogewicht</b>	11,52 kg
<b>Art</b>	Notstromversorgung
<b>Nennwert</b>	DC 24 V
<b>Typ</b>	-
<b>Farbe</b>	-
<b>Material</b>	-
<b>Passend für</b>	ELA, 24 V
<b>Kompatibel mit</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	~ 230 V/50 Hz/110 VA
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	482 x 135 x 405 mm
<b>Länge</b>	-
<b>Einbaumaße</b>	-
<b>Gewicht</b>	11,52 kg
<b>Anschlüsse</b>	Schraubkontakte
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,48 x 0,22 x 0,54 m
<b>Bruttogewicht</b>	12,9 kg
<b>Nettogewicht</b>	11,52 kg