

PATL-105

Bestellnummer: 1000266

Bruttopreis (EVP): CHF **95.00**

5-fach-100-V-Übertrager

5-fach-100-V-Übertrager

für den Anschluss einer 100-V-Audiosignal-Quelle an Geräte mit Line-Eingängen

- Passend für die ELA-Mischverstärker PA-1120, PA-1240, PA-6240, PA-6480, PA-6600
- Umwandlung der 100-V-Ausgangssignale in Line-Signale auf 5 Linien (galvanisch getrennt)
- Direkte Montage an der Rückwand des entsprechenden Verstärkers
- Frequenzbereich 15-30000 Hz
- Abmessungen 120 x 75 x 60 mm
- Gewicht 405 g



Herstellerinformation
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
 Konsul-Smidt-Str. 68
 28217 Bremen
 Deutschland
 info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Im Betrieb liegt berührungsgefährliche Spannung bis 100 V an den Anschlusskabeln an. Die Installation darf nur durch Fachpersonal erfolgen.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Technische Daten:

EAN-Code	4007754277012
Nettogewicht	0,405 kg
Art	100-V-Übertrager
Frequenzbereich	15-30000 Hz
Regelbereich	-
Regelfrequenzen	-
Eingangssignal	-
Eingangsempfindlichkeit	-
Eingangsimpedanz	20 kΩ
Ausgangssignal	-
Ausgangsimpedanz	200 Ω
Verstärkung	-
Phantomspannung	-
Kompression	-
Gate Ratio	-
Trennfrequenz	-
Hochpassfilter	-
Low Cut	-
Übertragungsverhältnis	-
Störabstand	-
Kanaltrennung	-
Klirrfaktor	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	120 x 75 x 60 mm
Gewicht	405 g
Eingänge	Kabelschuhe
Ausgänge	Schraubklemmen
Sonstiges	-