

R-20A

Bestellnummer: 1001168

Bruttopreis (EVP): CHF **131.40**

Antennenbooster

Antennenbooster

- Frequenzbereich 450-950 MHz
- Höherer Gewinn für Empfangsantennen
- Sorgt für ein effektives und zuverlässiges Signal
- Reduziert die Wahrscheinlichkeit von Signalausfällen unter schwierigen HF-Bedingungen

- Kompaktes Gehäuse, leichte Ausführung
- BNC-Anschlüsse

Bitte beachten: RELACART-Produkte werden von MONACOR INTERNATIONAL ausschließlich in folgenden Ländern vertrieben: Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Dänemark, Portugal, Malta. Bestellungen aus anderen Ländern können nicht ausgeführt werden.



NEW

Technische Daten:

| | |
|-------------------------|-----------------|
| EAN-Code | 4007754426540 |
| Nettogewicht | 0,09 kg |
| Frequenzbereich | 450-950 MHz |
| Wellenlänge | - |
| Öffnungswinkel | - |
| Aktiv/passiv | aktiv |
| Antennengewinn | 10 dB |
| Stromversorgung | - |
| Betriebsspannung | DC 8 V/80 mA |
| Wellenwiderstand | - |
| Halterung | - |
| Abmessungen | 65 x 87 x 20 mm |
| Gesamtlänge | - |
| Gewicht | 85 g |
| Anschluss | BNC |