

TG-10R/1

Bestellnummer: 253070

Bruttopreis (EVP): CHF **219.40**

PLL-Taschenempfänger

16-Kanal-PLL-Tour-Guide-System, 863-865 MHz


- Mit umfangreichem Zubehör
- Reichweite bis zu 60 m
- Bis zu drei Funksender können parallel betrieben werden
- Anmelde- und gebührenfrei in der EU

PLL-Taschenempfänger

- 3,5-mm-Klinken-Kopfhöreranschluss
- Passender Ohrhörer mit Gummibügel wird mitgeliefert
- Kanalwahltaster
- LED-Kanalanzeige
- Lautstärke-Pegelregler
- Gürtelclip und Halstrageschleufe

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

Induktionsschleife NL-90 zur Signalübertragung an ein Hörgerät ist optional erhältlich.



Empfohlenes Zubehör

KA-8TH/1	Handmikrofonsender
TG-10STX/1	Sendermodul 16K Tour-Guide-System 863-865Mhz
TG-10T/1	Sender 16K Tour-Guide-System 863-865MHz
ES-220	Ohrhörer, 3,5mm Klinke, Ringbügel, 8 Ohm System
NL-90	Induktionsschleife
TG-10CH18	Transportkoffer integrierte Ladefunktion TG-10...
TG-10CH2	Ladegerät zu TG-10-Serie und KA-10

TG-10R/1

Technische Daten:

EAN-Code	4007754218275
Nettogewicht	0,104 kg
Multi-Frequenz	1
Allgemeine Daten	
Art	Tour-Guide-System-Taschenempfänger
Trägerfrequenzbereich	863-865 MHz
Audio-Frequenzbereich	40-18000 Hz
Kanäle	1
Klirrfaktor	-
Dynamik	-
Latenz	-
HF-Rauschabstand	-
Betriebsdauer	12 h
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	-
Gesamtgewicht	-
Anschlüsse	-
Senderdaten	-
Sendeleistung	-
Reichweite	-
Stromversorgung Sender	-
Breite Sender	-
Höhe Sender	-
Tiefe Sender	-
Gewicht Sender	-
Anschlüsse Sender	-
Empfängerdaten	
Audiosignal Empfänger	-
Stromversorgung Empfänger	Lithium-Ionen-Akku 3,7 V/1300 mAh
Breite Empfänger	54 mm
Höhe Empfänger	99 mm
Tiefe Empfänger	17 mm
Gewicht Empfänger	80 g
Anschlüsse Empfänger	1 x 3,5-mm-Klinkenbuchse (Kopfhörer)
Gefahrgut	
UN-Nummer	
Batterietyp	
Anzahl d. Batterien	
Chemische Zusammensetzung d. Batterien	
Gewicht der Batterien	
Batterien eingebaut	
Batterien beiliegend	
Energiegehalt (Leistung)	
Zertifikate	