

TXA-820MT

Bestellnummer: 179080

Bruttopreis (EVP): CHF **201.00**



Multi-Frequenz-Sendermodul

Multi-Frequenz-Sendermodul

in UHF-PLL-Technik.

Zur Nachrüstung der TXA-820er-Verstärkersysteme oder zum Aufbau von Audio-Funkübertragungsstrecken.

- 16 einstellbare UHF-Frequenzen (863-865 MHz)
- Lautstärkeregelung
- LCD-Anzeige für ausgewählten Kanal/Frequenz
- LEDs für Träger- und Audiosignal

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Zum Falsch 36

28307 Bremen

Deutschland

info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

TXA-820MT

Technische Daten:

EAN-Code	4007754269581
Nettogewicht	0,08 kg
Multi-Frequenz	1
Allgemeine Daten	
Art	Multi-Frequenz-Sendermodul
Trägerfrequenzbereich	863-865 MHz
Audio-Frequenzbereich	-
Kanäle	1
Klirrfaktor	-
Dynamik	-
Latenz	-
HF-Rauschabstand	-
Betriebsdauer	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	-
Gesamtgewicht	-
Anschlüsse	-
Senderdaten	
Sendeleistung	≤ 10 mW
Reichweite	ca. 30 m
Stromversorgung Sender	DC 12 V/120 mA
Breite Sender	88 mm
Höhe Sender	37 mm
Tiefe Sender	103 mm
Gewicht Sender	80 g
Anschlüsse Sender	-
Empfängerdaten	-
Audiosignal Empfänger	-
Stromversorgung Empfänger	-
Breite Empfänger	-
Höhe Empfänger	-
Tiefe Empfänger	-
Gewicht Empfänger	-
Anschlüsse Empfänger	-