

## TXS-900HT

Bestellnummer: 255260

Bruttopreis (EVP): CHF **175.40**

### Handmikrofon mit integriertem Multi-Frequenz-Sender, 823-832 MHz + 863-865 MHz

**Handmikrofon mit integriertem Multi-Frequenz-Sender**  
mit UHF-PLL-Technik

- Kondensator Mikrofonkapsel, Nierencharakteristik
- 2 Frequenzbereiche (E-Band: 823-832 MHz und 863-865 MHz)
- SYNC-Funktion für die Synchronisation mit den Empfängern TXS-900 und TXS-920
- Mute-Funktion
- LCD-Anzeige für Kanal und Batteriezustand
- Stromversorgung über 2 x 1,5-V-Mignonbatterie (nicht mitgeliefert)

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

Soundcheck 11/2014

„Die Sendeanlagen aus der TXS-Serie sind ohne Einschränkungen für die Zukunft gerüstet und gewährleisten mit modernster Technik auf großen Bühnen einwandfreie Übertragung.“

- + Einfache Konfiguration
- + Störungsfreie Übertragung
- + Überzeugend im Distanztest

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.



#### Empfohlenes Zubehör

TXS-900	Funk Empfänger-Einheit 823-832 MHz + 863-865 MHz
TXS-920	Funk Empfänger-Einheit 2K 823-832 MHz + 863-865 MHz
NIMH-2800/4	NIMH-Akkusatz, AA HR6 1.2V/2800mAh, 4 Stck
BK-3MCD/2BE	NiMH-eneloop-Mignon-Akkus, 2er-Set, Panasonic

## TXS-900HT

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754239126
<b>Nettogewicht</b>	0,221 kg
<b>Multi-Frequenz</b>	1
<b>Handmikrofon</b>	1
<b>Art</b>	Handmikrofonsender
<b>Ausführung</b>	-
<b>Übertragungsart</b>	Funk
<b>Charakteristik</b>	Niere
<b>System</b>	Kondensator
<b>Trägerfrequenzbereich</b>	823-832 MHz + 863-865 MHz
<b>Sendeleistung</b>	10 mW
<b>Stromversorgung</b>	2 x 1,5-V-Mignonbatterie
<b>Betriebsdauer</b>	> 15 h
<b>Audio-Frequenzbereich</b>	80-18000 Hz
<b>Nennimpedanz</b>	-
<b>Empfindlichkeit</b>	-
<b>Signal/Rauschabstand</b>	-
<b>Maximaler Schalldruck</b>	-
<b>Speisung</b>	-
<b>Schwannenhalslänge</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	Ø 53 mm x 260 mm
<b>Gewicht</b>	220 g
<b>Kabel</b>	-
<b>Anschluss</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,075 x 0,06 x 0,305 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,289 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,221 kg