

UC-900

Bestellnummer: 150580

Bruttopreis (EVP): CHF **469.40**



4-fach-Combiner/Antennenweiche

4-fach-Combiner/Antennenweiche

- Verwendungsmöglichkeiten:
- Die Signale von bis zu vier In-Ear-Monitoring-Sendern z. B. SIEM-111/... lassen sich über eine Antenne senden
- Um den Empfangsbereich eines stationären Empfängers zu vergrößern, lassen sich die Signale von bis zu vier Antennen, die in einem entsprechenden Abstand aufgestellt sind, zusammenführen
- Frequenzbereich 470-960 MHz
- Verstärkung 0 dB, ± 2 dB
- Maximale HF-Leistung pro Eingang +20 dBm (100 mW)
- Kleinspannungsausgänge 4 x DC 12 V, maximal 1 A zur direkten Speisung der angeschlossenen Geräte
- Alle Antennenanschlüsse über BNC-Buchsen
- Passende Anschlusskabel werden mitgeliefert

Empfohlenes Zubehör

ANT-49	Rundstrahlantenne
RTF-20	BNC-Anschlussset, 20m, 50 Ohm
UDA-49P	Passive Richtantenne <10B 470-960 MHz

Technische Daten:

EAN-Code	4007754244281
Nettogewicht	2,76 kg
Frequenzbereich	470-960 MHz
Wellenlänge	-
Öffnungswinkel	-
Aktiv/passiv	aktiv
Antennengewinn	0 dB, ± 2 dB
Stromversorgung	~ 100-240 V/50-60 Hz/40 VA
Betriebsspannung	-
Wellenwiderstand	-
Halterung	-
Abmessungen	482 x 44,8 x 260 mm
Gesamtlänge	-
Gewicht	2,3 kg
Anschluss	4 x BNC, 4 x Kleinspannungsbuchse