

UDA-49A

Bestellnummer: 150630

 Bruttopreis (EVP): CHF **249.40**
Aktive UHF-Richtantenne
Aktive UHF-Richtantenne

- Besserer Empfang und eine größere Reichweite im Bereich von 470-960 MHz
- Unterdrückung von systemfremden HF-Signalen, Minimierung der Auslöschungen durch Mehrwegempfang und Erhöhung der Störsicherheit
- Zuverlässige Funktion auch bei kurzfristigen Außeneinsätzen
- Umschaltbare Verstärkung 3 dB/10 dB zum Ausgleich von Leistungsverlusten
- Fernspeisung: DC 12 V/50 mA
- BNC-Anschluss
- Stromversorgung über UHF-PLL-Receiver der US-/IN-Serie oder den aktiven Antennensplitter UA-960
- Ideal für den mobilen Einsatz, Montagemöglichkeit auf Mikrofonstativ mit 9-mm-Gewinde (3/8") oder 16-mm-Gewinde (5/8")



Für Diversity-Empfang sind zwei UDA-49A erforderlich.

Empfohlenes Zubehör

RTF-20	BNC-Anschlussset, 20m, 50 Ohm
RTF-3	Antennenkabel, 50 Ohm, 3m, BNC
UC-900	4-Fach Antennen-Combiner 4 zu 1 470-960 MHz
UB-900I	Antenneverstärker 10dB 470-960 MHz

Technische Daten:

EAN-Code	4007754202311
Nettogewicht	0,372 kg
Frequenzbereich	470-960 MHz
Wellenlänge	-
Öffnungswinkel	100°
Aktiv/passiv	aktiv
Antennengewinn	≥ 10 dB
Stromversorgung	DC 12 V/50 mA, Fernspeisung(externe Versorgung)
Betriebsspannung	-
Wellenwiderstand	50 Ω
Halterung	9 mm (3/8") bzw. 16 mm (5/8")
Abmessungen	360 x 350 x 36 mm(1,7 mm Blattstärke)
Gesamtlänge	-
Gewicht	350 g
Anschluss	BNC-Buchse