

UDA-49P

Bestellnummer: 150640

 Bruttopreis (EVP): CHF **195.40**
Passive UHF-Richtantenne
Passive UHF-Richtantenne

- Für drahtlose Mikrofonsysteme (Empfangsantenne) oder für drahtlose In-Ear-Monitoring-Systeme z. B. JTS SIEM-111/5 (Sendeantenne)
- Besserer Empfang und eine größere Reichweite im Bereich von 470-960 MHz
- Unterdrückung von systemfremden HF-Signalen, Minimierung der Auslöschungen durch Mehrwegempfang und Erhöhung der Störsicherheit
- Zuverlässige Funktion auch bei kurzfristigen Außeneinsätzen
- BNC-Anschluss (für UHF-PLL-Receiver der US-/IN-Serie oder aktiven Antennensplitter UA-960)
- Ideal für den mobilen Einsatz, Montagemöglichkeit auf Mikrofonstativ mit 9-mm-Gewinde (3/8 ") oder 16-mm-Gewinde (5/8 ")

Für Diversity-Empfang sind zwei UDA-49P erforderlich.

Empfohlenes Zubehör

RTF-20	BNC-Anschlussset, 20m, 50 Ohm
USP-900	Passiver UHF-Antennensplitter/-Combiner
USP-124	Antennenverteiler 470-960MHz
RTF-3	Antennenkabel, 50 Ohm, 3m, BNC

Technische Daten:

Frequenzbereich	470-960 MHz
Wellenlänge	-
Öffnungswinkel	100°
Antennengewinn	≥ 10 dB
Stromversorgung	-
Betriebsspannung	-
Wellenwiderstand	50 Ω
Halterung	9 mm (3/8 ") bzw. 16 mm (5/8 ")
Abmessungen	360 x 350 x 36 mm (1,7 mm Blattstärke)
Gesamtlänge	-
Gewicht	350
Anschluss	BNC-Buchse