

UF-20TB/5

Bestellnummer: 257230

Bruttopreis (EVP): CHF **519.40**

UHF-PLL-Taschensender

Das Breitband-Multifrequenz-System UF-20... der Marke JTS

ist durch die herausragende Flexibilität und Zuverlässigkeit eine optimale Lösung für den anspruchsvollen Bühneneinsatz.

Es überzeugt mit komfortabler Setupfunktion, REMOSET-Technologie, der 75-MHz-Bandbreite, 3000 freiwählbaren Frequenzen sowie weiteren professionellen Features wie dem aktiven Trägeranalyse-Verfahren.

UHF-PLL-Taschensender

- Geeignet für die Kombination mit Kopf- oder Instrumentenmikrofon mit 4-Pol-Mini-XLR-Anschluss
- 75-MHz-Bandbreite
- 15 Gruppen mit jeweils bis zu 63 kompatiblen Kanalpresets
- 64 Kanäle in sechs Gruppen aus 3000 wählbaren Einzelfrequenzen in Userpresets speicherbar
- REMOSET-Technologie zur Empfänger-/Sendersynchronisation
- Empfindlichkeitseinstellung (-18 dB bis +12 dB)
- Lock-Funktion
- 5-stufige Batterie-Status- und Batterie-Low-Anzeige, beleuchtetes LC-Display
- Sendeleistung umschaltbar



Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

Tools4music 06/2015

„Mit der UF-20 Drahtlosanlage ist es JTS gelungen, ein in jeglicher Hinsicht professionelles System zu platzieren. Trotz zahlreicher Feature bleibt die Navigation durch das Menü logisch und nachvollziehbar. Mittels der „REMOSET“-Funktion lassen sich bis zu 48 Sender- und Empfänger simultan abgleichen. Zudem können wichtige Funktionen des Handsenders über den Empfänger ferngesteuert werden, was gerade im Festivalbetrieb eine feine Sache ist, um beispielsweise die Mikrofonempfindlichkeit „schnell mal eben“ anpassen zu können. Punkten kann das System zudem mit ansprechender Optik und tadelloser Verarbeitung.“

Musterkoffer auf Anfrage erhältlich!

Empfohlenes Zubehör

UF-20S/5	Funk-Empfänger
UF-20R/5	Doppel-Funk-Empfänger
CH-2	Ladegerät Funkmikro JSS-20 und UF-20TB
CH-8	8 Fach-Ladegerät für Handmikro und Taschensender
BK-3MCDE/2BE	NiMH-eneloop-Mignon-Akkus, 2er-Set, Panasonic
NIMH-2800/4	NIMH-Akkusatz, AA HR6 1.2V/2800mAh, 4 Stck
PT-RMS	Mikrofonschalter
GC-80	Verbindungskabel, Gitarre o. Bass
CM-304SP	Elektret-Kopfbügelmikrofon für Fitness und Aerobic
HSE-340/SK	Kopfbügelmikrofon, Niere 50-18 KHz, 4pol Mini XLR
CM-125IF	Lavaliermikrofon, Krawattenmikrofon
CM-214ULF	Kopfbügelmikrofon Niere, 100-18000 Hz
CM-804IF	Kopfbügelmikrofon
CM-214F	Kopfbügelmikrofon, Kugel, 60-15000Hz,
CM-214U	Kopfbügelmikrofon, Niere, 30-18000 Hz
CM-801F	Ohrbügelmikrofon
CM-235IF	Kopfbügelmikrofon, Kugel, 50-18000 Hz
CM-501	Lavaliermikrofon Elektret, Niere 100-15000 Hz

UF-20TB/5

Technische Daten:

Multi-Frequenz	1
Allgemeine Daten	
Art	Taschensender
Trägerfrequenzbereich	530-605 MHz
Audio-Frequenzbereich	50-18000 Hz
Kanäle	1
Klirrfaktor	-
Dynamik	-
Latenz	
HF-Rauschabstand	-
Betriebsdauer	> 20 h
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	-
Gesamtgewicht	-
Anschlüsse	-
Senderdaten	
Sendeleistung	10/50 mW
Reichweite	-
Stromversorgung Sender	2 x Mignon-Batterie, AA (nicht mitgeliefert)
Breite Sender	62 mm
Höhe Sender	170 mm
Tiefe Sender	23 mm
Gewicht Sender	90 g
Anschlüsse Sender	4-Pol-Mini-XLR
Empfängerdaten	-
Audiosignal Empfänger	-
Stromversorgung Empfänger	-
Breite Empfänger	-
Höhe Empfänger	-
Tiefe Empfänger	-
Gewicht Empfänger	-
Anschlüsse Empfänger	-