

## VL120016

Bestellnummer: VL120016

Bruttopreis (EVP): CHF **488.70**

### HDBaseT Extender kit 70m

VL120016 ist ein HDBaseT-Extenderset im Miniformat, das aus Sender (VL120016T) und Empfänger (VL120016R) besteht und die Übertragung von 1080P/ 4K-Signalen bis zu 40 m (131 ft) und 1080P- Signalen bis zu 70 m (230 ft) über ein einziges CAT5e/6-Kabel unterstützt. VL120016 unterstützt CEC, bidirektionale RS232- und IR- Steuerung und die unidirektionale PoH-Funktion.

#### Die Bedienungsanleitung finden Sie

VL120016 ist ein HDBaseT-Extenderset im Miniformat, das aus Sender (VL120016T) und Empfänger (VL120016R) besteht und die Übertragung von 1080P/ 4K-Signalen bis zu 40 m (131 ft) und 1080P- Signalen bis zu 70 m (230 ft) über ein einziges CAT5e/6-Kabel unterstützt. VL120016 unterstützt CEC, bidirektionale RS232- und IR- Steuerung und die unidirektionale PoH-Funktion.

#### Die Bedienungsanleitung finden Sie



Input VL120016T	1 x HDMI (female), 1 x IR (3.5 mini jack), 1 x RS232 (3pin captive screw connector)
Output VL120016T	1 x HDBT (RJ45), 1 x IR (3.5 mini jack), 1 x RS232 (3pin captive screw connector)
Input VL120016R	1 x HDBT (RJ45), 1 x IR (3.5 mini jack), 1 x RS232 (3pin captive screw connector)
Output VL120016R	1 x HDMI (female), 1 x IR (3.5 mini jack), 1 x RS232 (3pin captive screw connector)
Signal Standard	HDMI 1.4 & HDCP 2.2
Audio	Digital Audio, Audio transmitted through HDMI
Transmission Distance	1080P:70m, 4Kx2K:40m
Temperature Reference	0- 50°C
Humidity	10% ~ 90%
Power Supply	Input: 100VAC~240VAC, 50/60Hz Output: DC 24V, 1.25A /
Dimension (W*H*D)	W115xH16.2x D84mm
Power Consumption	11W
Weight	0.15Kg (Tx) / 0.15Kg (Rx)

## VL120016

### Empfohlenes Zubehör

VLCP8B	Control Panel 8 Button
VL120016R	HDBaseT Receiver w/ RS232, 70m
VL120021	HDBaseT KVM Extender
VL120013	HDBT splitter 1x4 with loop
VL120016T	HDBaseT Transmitter w/ RS232
VL120007	HDBaseT Extender Set 70m 4K
VLHDMIEXTFIB	True 4K Fiber Extender 300m
VLHDMIMAT4X2	HDMI 4x2 4K Matrix switcher,
VLHDMIMAT4X4	HDMI 2.0 4x4, Matrix switcher,
HDAW-203	HDMI 2.0 4x4, Matrix switcher,
VL120004	Audio amplifier 2x20W
VL120005	Audio amplifier 2x50W
CAT-62	Cat-6-Netzwerkkabel, 2m
CAT-6100	Cat-6-Netzwerkkabel, 2m
CAT-7100	Cat-6-Netzwerkkabel, 2m
CAT-7100A	Cat-6-Netzwerkkabel, 2m
PROHDMIHD0.5	Pro HDMI cable 0.5m
PROHDMIHD1	Pro HDMI cable 1m
PROHDMIHD2	Pro HDMI cable 2m
PROHDMIHD5	Pro HDMI cable 5m
PROHDMIHD10	Pro HDMI cable 10m
PROHDMIHD15	Pro HDMI cable 10m
PROHDMIHD0.5W	PRO HDMI White cable 0.5m
PROHDMIHD7.5W	Pro HDMI White cable 7.5m
PROHDMIHD15W-18G	Pro HDMI White cable 15m, 18Gbps
PROHMIHDTPE1.5	Pro HDMI White cable 15m, 18Gbps
PROHMIHDTPE10	Pro HDMI White cable 15m, 18Gbps
PROHDMILD35	Pro HDMI White cable 15m, 18Gbps
PROHDMILD40	Pro HDMI White cable 15m, 18Gbps
PROHDMIOP50	Optic HDMI 4K cable 50m
PROHDMIOP70	Optic HDMI 4K cable 70m
PROHDMIOP100	Optic HDMI 4K cable 100m
AP-ED/HDMI-KBS	AP-EDIZIOdue weiss, mit HDMI-10cm Kabel
FLF/HDMI-KBS	FLF weiss bestÄ¼ckt mit 10cm HDMI-Kabel
FLF/HDMI	FLF weiss bestÄ¼ckt mit HDMI-DurchfÄ¼hrung
FLF1	FLF Montageplatte 63x38mm 1x D-Serie Ausschnitt
UP1-ED	UP EDIZIOdue 1x D-Serie Einbaubuchse, 88x88mm
UP1-SD	UP-Montageset STANDARDdue, weiss
UP1-NASS	NUP-Dose mit Deckel, fÄ¼r 1x D-Serie Einbaubuchse
NE8FDX-P6-B	etherCON Einbaubuchse RJ45 Metall schwarz CAT6A
NAHDMI-W	HDMI DurchfÄ¼hrung D-Serie
	HDMI DurchfÄ¼hrung D-Serie