

## WSA-20BT

Bestellnummer: 257130

Bruttopreis (EVP): CHF **69.40**

### Bluetooth-Audio-Empfänger

#### Bluetooth-Audio-Empfänger

für die Musik-Wiedergabe von mobilen Zuspieldgeräten auf Ihrer Audioanlage

- Streamen Sie Audio direkt von jedem Bluetooth-Gerät aus
- Analoger Line-Pegel-Ausgang über 6,3-mm-Klinkenbuchsen L/R
- Statusanzeige per LED
- Integrierte Magnete zur Befestigung an z. B. Gerätegehäusen
- Netzteil mitgeliefert

- Bluetooth-Audio-Empfänger



Herstellerinformation  
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Zum Falsch 36  
 28307 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de

#### Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

#### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754246445
<b>Nettogewicht</b>	0,323 kg
<b>Bluetooth</b>	1
<b>Frequenzbereich</b>	20-20000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	≤ 0,01 %
<b>Kanaltrennung</b>	≥ 75 dB
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Sendeleistung</b>	-
<b>WLAN</b>	-
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth V4.0, Klasse 2
<b>Reichweite</b>	≤ 10 m
<b>Profile</b>	HFP, HSP, A2DP, AVRCP, DI
<b>Codecs</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	über beil. Netzteil
<b>Breite</b>	116 mm
<b>Höhe</b>	35 mm
<b>Tiefe</b>	86 mm
<b>Gewicht</b>	117 g
<b>Anschlüsse</b>	Ausgänge: 1 x 6,3-mm-Klinke L/R, analog
<b>Sonstiges</b>	-